

青海高压开关柜 鄂动电气 高低压成套开关柜

产品名称	青海高压开关柜 鄂动电气 高低压成套开关柜
公司名称	襄阳鄂动电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区人民西路与中航大道交叉口
联系电话	13635807417

产品详情

KYN28-12开关柜技术参数

额定频率：50HZ

额定电压：12kV

主母线额定电流（A）：630/1250/1600/2000/2500/3150/4000

额定短路开断电流（kA）：25/31.5/40

主回路额定短时耐受电流（kA/4S）：25/31.5/40

接地回路额定短时耐受电流（kA/2S）：21.8/27.4/34.8

额定峰值耐受电流（kA）：63/80/100

防护等级：IP4X/IP2X

绝缘水平：1min工频耐压 相间及对地42kV；断口48kV

雷电冲击耐受电压 相间及对地75kV；断口85kV

kyn28-12在使用中常见的故障有哪些呢？今天我们就来聊一聊这个话题。kyn28-12高压开关柜的常见问题

有很多，今天小编就为大家总结一下kyn28-12高压开关柜故障的几个分类。

(1) 拒动、误动故障：这种故障是高压开关柜较为主要的故障，其原因可分为两类：一类是因操动机构及传动系统的机械故障造成；另一类是因电气控制和辅助回路造成。

(2) 开断与关合故障：这类故障是由断路器本体造成的，对少油断路器而言，主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时等。对于真空断路器而言，表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管等。

(3) 绝缘故障：表现为外绝缘对地闪络击穿，内绝缘对地闪络击穿，高低压开关柜，相间绝缘闪络击穿，雷电过电压闪络击穿，瓷瓶套管、电容套管闪络、污闪、击穿、，提升杆闪络，C T闪络、击穿、，瓷瓶断裂等。

(4) 载流故障：7.2~12 kV电压等级发生载流故障主要原因是开关柜隔离插头接触不良导致触头烧融。

(5) 外力及其他故障：包括异物撞击，青海高压开关柜，自然灾害，小动物短路等。

上述就是有关kyn28-12高压开关柜常见故障的介绍了。

随着现代我们对kyn28-12的不断使用，以及我们平时在矿用工地中的对它的使用，高压开关柜的组成，对于它的使用环境我们了解过多少呢？下面我们就一起来看看吧。

kyn28-12其实就是一般型高压真空开关柜，一般多用于矿下，停车场以及主要的通风行道中。开关柜使用的环境通常在-10度到+40度之间波动。开关柜应用的海拔不能超过1000米，高低压成套开关柜，且倾斜度不超过5度。不能处于包扎隐患存在的地点，也不能出现在有巨大冲击力的场地。

平时我们在对kyn28-12的使用时，大家一定要对使用环境来进行了解，合适的环境，以及生产场地才会使得在进行生产时更加的提高企业生产。

青海高压开关柜-鄂动电气-高低压成套开关柜由襄阳鄂动电气制造有限公司提供。襄阳鄂动电气制造有限公司(www.xyeddq.cn)为客户提供“KYN28开关柜,XGN2开关柜,YBM预装箱式变电站等”等业务，公司拥有“襄阳鄂动电气制造有限公司”等品牌，专注于起动机等行业。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。