

公路局用20kw静音汽油发电机

产品名称	公路局用20kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

汽油发电机的形式很多，但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此，汽油发电机构造的一般原则是：导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路，以产生电磁功率，达到能量转换的目的。总的来说汽油发电机分为普通款汽油发电机和数码变频汽油发电机，一般的普通款汽油发电机就是一般家庭用，数码变频汽油发电机主要是带一些机密仪器所有。数码变频汽油发电机的电压和市电一样稳，它的噪音也是很小的，体积也是发电机中理想小的。

在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常使用。

- 1、检查油箱中的汽油是否充足。
- 2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象。
- 3、检查机油油舞是否处于上限与下限之间。
- 4、检查机油油质，确定是否需要更换。
- 5、检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象。
- 6、如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因自放电而亏电，应用外接充电器给电池充电

公路局用20kw静音汽油发电机参数如下：

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原专用化油器

汽油发电机在新装或大修后要经过磨合使用是因为发动机零件全新的或者维修后更新了，零件表面不光滑，立即在高温、高压、高速和满负荷条件下使用，会发生部件的磨损，缩短汽油发电机组的使用寿命。所以全新的汽油发电机磨合使用很重要。我们在前期汽油发电机必须先给汽油发电机一点磨合时间，要给汽油发电机10分钟的空载时间，在这段时间内不能带任何设备。前期汽油发电机机油在使用20小时之后就需要更换。小型汽油发电机组电机是由永磁同步电动机和内置减速箱组合而成的可逆同步电动机，具有力矩大、噪音低、体积小、重量轻、使用方便、运行恒速等优点，还可以搭配各种齿轮箱以达到改变输出速度和转矩的目的。