

HD三相交流电源智能保护器 断零零火线接反保护

产品名称	HD三相交流电源智能保护器 断零零火线接反保护
公司名称	广州市弘得电子有限公司
价格	390.00/个
规格参数	品牌:弘得HONGDER 型号:HD-ACPD-S63N 极数:3P+N
公司地址	广州市天河区珠村东横 五路一巷1号
联系电话	020-28309053 13560257225

产品详情

超负荷用电、维修人员粗心、供电设备故障、电线老化、自然灾害、人为破坏等会导致电压突然升高、缺相/断相等电气故障。而这些故障只需在供电电源出现异常时断开就可以避免。

HD-ACPD系列是利用机械自动化原理，结合现代电子技术研制成功的高科技安全用电产品，具有过电压、低电压、零火线接反、零线断开、缺相/断相、相序接错等主要电气故障的保护功能，并具有故障识别、故障指示、合闸前电压、零火线接反、缺相/断相等故障检测、自动重合闸、远程监控、在线修改参数及软件升级等功能。

- | 欠压保护
- | 过压保护
- | 零火线接反保护
- | 零线断开保护
- | 断电时自动断开
- | 缺相/断相保护
- | 合闸前故障检测
- | 自动重合闸
- | 实时数据信息
- | 自动保存跳闸信息
- | 远程控制
- | 故障指示

HD三相交流电源智能保护器具体参数如下表:

项目	性能参数及设置
工作电压Un	85 ~ 400 VAC
当前电压显示	显示当前电压值, 误差小于±5%
累计跳闸次数显示	累计跳闸次数最大可显示11999次(大于或等于11999次, 显示11999)
极数	3P+N
欠压动作电压	155V(出厂设置) 按键设置范围: 120V、130V、150V、155V、160V、165V, 170V、175V、180V, 185V, OFF(关断保护)。
过压动作电压	280V(出厂设置) 按键设置范围: 255V、260V、265V、270V、275V、280V、285V、290V, 295V、300V、OFF(关断保护)。
零火线接反保护设置	PE值: 80V(出厂设置) 可通过按键设置零火线接反保护及PE电压值。可设置为: 30V, 35V, 40V, 45V, 50V, 60V, 70V, 80V, 90V, 100V。 OFF(关断保护)。
合闸前零火线接反检测	在零火线接反时, 不能合闸。
合闸前欠压检测	有
合闸前过压检测	有
断电时自动断开	当线路断电时, 自动断开输入与输出线路。重新来电时, 如果供电正常, 则自动合闸通电。
自动重合闸次数 及重合闸时间	出厂设置5次: 30s/5分10分/0.5h/1h可以根据需要, 用软件任意设置;
面板信息显示	可通过面板上的LED数码管实时查看三相电压、零线电压, 跳闸次数等数据。
软件实时信息	可通过软件实时查看三相电压、零线电压, 跳闸次数、跳闸原因、跳闸间隔时间、开关状态等数据。
历史数据信息	自动保存最近32次跳闸记录信息, 包括跳闸时间、跳闸原因、跳闸时电压等信息(定制)。
通信接口	RS-232接口, 兼容《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》。或定制WIFI或内置以太网转RS232通信模块)
绝缘电阻试验	带电部件与外壳绝缘性能500VDC, 10M
耐压试验	带电部件与外壳耐压 4000V
防止误动作和防雷性能	在L-N间加1.2/50us(8/20us)组合波, 2kV不产生误动作, 6kV不损坏。
工作环境条件	温度范围: -10 ~ +55 存贮温度: -55 ~ 80 湿度范围: 95% RH 大气压力: 70kPa ~ 106kPa 外形尺寸: 96*90*70mm

HD三相交流电源智能保护器可通过面板上的按键设置过压, 欠压, 零线电压等值, 具体见下表:

HD三相交流电源智能保护器的接线图如下:

本公司生产的HD系列产品一般现货发售,自出售之日起免费保修两年.
本公司主要研发生产HD自动重合闸漏电保护开关,
三相交流电源智能保护器,零火线接反断零保护器,缺断相保护器,电源相序自动转换保护器控制器等产品.