赛特蓄电池BT-MSE-500详细介绍

产品名称	赛特蓄电池BT-MSE-500详细介绍
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:赛特蓄电池 型号:BT-MSE-500 尺寸（mm）:242*174*329
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

赛特蓄电池BT-MSE-500 2V500AH详细介绍

维护保养保养周期保养项目月度保养1.全面清洁，保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通;2.检查壳体有无彩，端子是否腐蚀变色，否漏液;3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度;4.测量和记录电池组的总电压，充电电压发生漂移或环境温度变化应及时调整充电参数。季度保养1.重复月度保养的各项;2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数，并及时调整;3.检查连接部件是否松动，如有松动应紧固螺丝;4.对电池进行均衡充电，充电时间24H。年度保养1重复季度保养的各项;2.检查安全阀是否松动，并旋紧，但切勿卸下安全阀;3.电池组以实际负荷进行- -次核对性放电实验，放出额定容量的30% ~ 40%。三年保养1重复年度保养的各项;2.进行10Hr容量测试,放出额定容量的80%。注意事项.(1)非人士不得打开蓄电池，以免危险，如不慎电池壳破裂,接触到，请用大量清水冲洗，必要时请就医。(2)使用多个电池时，要注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。(3)使用过程中应避免强烈震动或机械损伤(4)使用上、下带有通气孔的电池容器以便散热。(5)请不要让雨水淋到蓄电池，或者将电池浸入水中。(6)电池的清扫请用尽量拧干的湿抹布进行，请不要使用干布或掸子等，请勿使用化学清洗剂清洗电池。(7)请勿在同箱中混用容量不同，新旧不同，厂家不同的电池。充电方法:充电方法，对电池来讲很重要,不正确的充电方法会对电池过充或欠充，影响电池的性能和寿命。常用的充电方法有以下两种。A.恒压限流充电,B、恒流充电4.恒压限流充电:对阀控铅酸电池，该充电方法是阀控铅酸蓄电池好的充电方法。控制的充电电压与环境温度和电池的使用方式有关。备用电池充电: 2.23 ~2.30/单格，在25 ° C时 ,循环用电池充电: 2.40~2.50/单格，
在25C时。赛特蓄电池安全注意事项:1.电池+-端子间不可短路。(端子间短路可能造成烫伤、
发烟、灾危险。)2.不可在密闭容器中充电。(在密闭容器中充电，
容器破裂可能造成人身伤害。)3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。(如放置在这些场所， 可能造成爆炸、火灾危险。)4.转矩扳手、扳子等金属工具,请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。(如不进行绝缘处理,短路后会导致烫伤、蓄电池破损、爆炸。)5.不可对本蓄电池进行分解、改造。(蓄电池内部含有硫酸，若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤。)6.如发现电槽、盖等有龟裂、 变形等损伤及漏夜现象,请更换此蓄电池。7. 请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.8.请定期更换蓄电池，不要超期使用。

我公司主要经营铅酸蓄电池，蓄电池，阀控密封式蓄电池，铅酸免维护蓄电池