

昆明无线NB智慧用电探测器电压电流电温智能探测器

产品名称	昆明无线NB智慧用电探测器电压电流电温智能探测器
公司名称	四川锦睿智诚科技有限公司
价格	598.00/个
规格参数	锦睿:AC220 JREF01:LCD 四川:0.5
公司地址	成龙大道1666号
联系电话	02884871516 18113061967

产品详情

四川锦睿智诚科技有限公司作为一家高新技术企业，不断为客户创造输出价值。我们集研发、生产、售后服务为一体为广大智慧城市，物联网从业提供优质的服务和产品。近年来，随着物联网、大数据、人工智能等新技术的不断突破与发展。人们的生活方式无不受其影响，我们也正好赶上了此良好机遇，开发出了一系列产品。尤其是在智慧消防方面，那智慧消防有是什么呢？

智慧消防就是运用物联网、大数据等技术手段，将消防设施、社会化消防监督管理、灭火救援等各位要素，通过物联网信息传感与通讯等技术有机链接，实现实时、动态、互动、融合的消防信息采集，传递和处理，全面促进与提高消防监督与管理水平，增强灭火救援的指挥、调度、决策和处置能力，提升消防管理智能化、社会化水平。

智慧消防又分为几个板块，其中的电气火灾报警将是我重点。那么什么又是电气火灾呢？据不完全统计，大部分的火灾都是电路老化，燃烧起来没能及时地控制而引起的。所以我们电流、电压、线温是我们监测的重中之重，因此我们研发了智慧用电探测器，下面我将为大家介绍一下该产品。

JREF01 智慧安全用电探测器（以下简称探测器）能够采集被监控用电环境的电压、电流、漏电、温度值、用电功率、电量（断电不保存），并通过NB-IOT无线网路通讯方式上传到物联网云端,实现远程监控用电情况，保证用电安全，消除电气火灾隐患。产品体积小巧，易于安装，性价比高，可为用户节省额外投入和安装空间。

1. 工作电压：AC220/50Hz

2. 设备功耗：功耗 2W

3.

4. 工作频段：NBIOT-B1/B3/B5/B8 (移动/联通/电信)

5. 指 示：LCD液晶、LED指示灯、蜂鸣器

6. 剩余电流：1路剩余电流探测器，报警值设定范围：50 ~ 3000mA，以1mA步进调节，精度 $\pm 5\%$

7. 电 流：3路电流互感器，量程100A、250A、500A可选，精度优于 $\pm 0.5\%$ ，报警值设定连续可调

8. 温 度：4路温度传感器，测量范围：-20 ~ 200 ，报警值可设定范围 45 ~ 150 ，精度 ± 2

9. 电 压：3路相电压，过压（可设 250V）、欠压（可设 85V），测量精度 $\pm 1\%$

10. 控制输出：1路继电器常开输出，触点容量为5A/220VAC、5A/30VDC

11. 报警延时：探测器可以设置延迟报警以减少电网扰动引起频繁报警，0 ~ 60秒可设置。

12. 外形尺寸：88mm × 71.4mm × 59mm 【长 × 宽 × 高】

13. 安装方式：导轨方式安装

大家看了上面的详细介绍和技术参数，不知道是不是对智慧用电探测器有了一个基本概念。我们随时期待您的来电交流合作，我们将把我们的服务做到好的淋漓尽致。