

LAX A12 A系列功率放大器 锐丰功放 短路锁定和自动判定复位功能 纯后级功放

产品名称	LAX A12 A系列功率放大器 锐丰功放 短路锁定和自动判定复位功能 纯后级功放
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX 型号:A12 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

LAX A12 A系列功率放大器 锐丰功放 短路锁定和自动判定复位功能 纯后级功放

产品特性：

- 1、全新MD元件工艺，长期的精选器件，产品稳定；
- 2、晶体管直接与散热器接触，散热性能好；
- 3、自动变速风扇，优化的散热系统，让整机工作稳定；
- 4、独有的短路锁定和自动判定复位功能；
- 5、“凸”功能变压器；
- 6、一体化组装，箱体结构更加简单简洁，节约机柜空间，简单大方的铝合金面板和大面积散热孔设计；
- 7、超过200项的精细测试；

产品参数：

型号	A3	A5	A7	A9	A12
8 欧姆立体声(每个通道)1 kHz (EIA)with 0.5% THD	2 × 350W	2 × 500W	2 × 700W	2 × 900W	2 × 1200W
4 欧姆立体声(每个通道)	2 × 450W	2 × 750W	2 × 1000W	2 × 1450W	2 × 1800W
8欧姆桥接单声道	900W	1500W	2000W	2900W	3600W
频率响应 (1W)	20Hz-20kHz , +0/-1dB				
总谐波失真 (THD)	<0.5%,20 Hz - 20 kHz				
互调失真 (IMD) 60 Hz and 7 kHz at 4:1,from full rated output to -30dB	0.35%				
转换速率	>10V/us				
阻尼系数	>200				
信噪比 (以额定输出功率为参考 , 20 Hz to 20 kHz,A计权)	>100 dB				
串扰 (以额定输出功率为参考) At 1 kHz At 20 kHz	At 1KHz : -75dB		At 20KHz : -59dB		
输入灵敏度 (额定功率8ohms)	0.775V or 1.4V				
输入阻抗 (额定) 平衡/非平衡	20k ohms / 10k ohms				
输入连接器	每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA				
输出连接器 (扬声器连接接口)	每通道4-POLE Speakon及一对接线柱				
前面板控制按键	电源开关、通道增益控制钮				
后面板控制按键	输出模式开关：立体声、并联、桥接 输入灵敏度开关：-0.775V或1.4V				
电源指示灯	一路蓝色LED				
信号指示灯	每通道一路绿色LED				
削波指示灯	每通道一路黄色LED				
故障指示灯	每通道一路红色LED，表示通道关闭				
电源线规格	插头：10A，250V		电线：3 × 1.5mm		
保护	防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路				
通风	由前往后的空气对流机制				
冷却	内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护				
尺寸 (W × H × D)	482mm × 88mm × 227mm			482mm × 88mm × 294mm	
净重	12.7kg	13.5kg	14.3kg	19.5kg	21.4kg