

LAX GM-1642FX调音台 16路输入通道 8路话筒输入+4路立体声线路输入

产品名称	LAX GM-1642FX调音台 16路输入通道 8路话筒输入+4路立体声线路输入
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐丰LAX 型号:GM-1642FX调音台 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

产品详情

产品型号：GM-1642FX

应用范围：

剧场、礼堂、宴会厅、大会议厅、多功能厅、中小型体育场馆等

产品特性：

16路输入通道,其中8路话筒输入+4路立体声线路输入。

10路Mic输入，每路单独控制幻像供电。

1-8 通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器。

1-6通道内置通道压缩器。

四编组，内置效果器，3 Aux, 60mm行程推子。

三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平。

配外置静音电源。

上机架设计。

技术参数：

电气规格

总谐波失真 (THD+N) : 0.1%

频率响应 : 20Hz-20KHz(-3dB~+1dB)

残余输出噪声 : -98dBu

串音 (1KHz) : -70dB

幻想电压 : 48V

输入规格

通道1-8、9/10、11/12 (话筒输入)

增益 : -60dB、-16dB

输入阻抗 : 3K

适用阻抗 : 50-600

通道1-8、9/10~15/16 (线路输入、INSERT输入、RETURN输入)

增益 : -34dB、+10dB

输入阻抗 : 10K

适用阻抗 : 600

通道1-8 (INSERT输入)、13/14、15/16 (立体声输入)、L、R (RETURN、2TR输入)

适用阻抗 : 600 (线路)

输出规格

左右立体声输出

输出阻抗：75

适当阻抗：600（线路）

标称电平：+4dBu（1.23V）

编组输出（1-4）

输出阻抗：150

适当阻抗：10K（线路）

效果/辅助/发送

INSERT输出（1-8通道）

标称电平：0dBu（0.775V）

REC输出（左右）

输出阻抗：600

标称电平：-10dBu（0.316V）

监听输出（左右）

监听耳机输出

输出阻抗：100

适当阻抗：40 耳机

标称电平：3mW

一般规格

电源适配器：PA-30，AC35VCT，1.4A，线缆=3.6米

消耗功率: 35W ;

尺寸 : 宽478 x高102 x深496 (mm)

重量 : 5.5kg