# LAX GM-1642FX调音台 16路输入通道
# 8路话筒输入+4路立体声线路输入

| | |
|---|---|
| 产品名称 | LAX GM-1642FX调音台 16路输入通道<br>8路话筒输入+4路立体声线路输入 |
| 公司名称 | 山东锐丰东恒文化创意有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:锐丰LAX<br>型号:GM-1642FX调音台<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室（注册地址） |
| 联系电话 | 18953111360 13051302429 |

# 产品详情

产品型号：GM-1642FX

应用范围：

剧场、礼堂、宴会厅、大会议厅、多功能厅、中小型体育场馆等

产品特性：

◆ 16路输入通道,其中8路话筒输入+4路立体声线路输入。

◆ 10路Mic输入，每路单独控制幻像供电。

◆ 1-8 通道3段均衡（中频段扫频）和高通滤波器。

◆ 1-6通道内置通道压缩器。

◆ 四编组，内置效果器，3 Aux, 60mm行程推子。

◆ 三色精确电平柱，准确显示输出电平，监听电平。

◆ 配外置静噪电源。

◆ 上机架设计。

技术参数：

电气规格

总谐波失真（THD+N）：≤0.1%

频率响应： 20Hz-20KHz(-3dB~+1dB)

残余输出噪声：≤-98dBu

串音（1KHz）：≤-70dB

幻想电压：48V

输入规格

通道1-8、9/10、11/12（话筒输入）

增益：-60dB 、-16dB

输入阻抗：3KΩ

适用阻抗：50-600Ω

通道1-8、9/10~15/16（线路输入、INSERT输入、RETURN输入）

增益：-34dB 、+10dB

输入阻抗：10KΩ

适用阻抗：600Ω

通道1-8（INSERT输入）、13/14、15/16（立体声输入）、L、R（RETURN、2TR输入）

适用阻抗：600Ω（线路）

输出规格

左右立体声输出

输出阻抗：75Ω

适当阻抗：600Ω（线路）

标称电平：+4dBu（1.23V）

编组输出（1-4）

输出阻抗：150Ω

适当阻抗：10KΩ（线路）

效果/辅助/发送

INSERT输出（1-8通道）

标称电平：0dBu（0.775V）

REC输出（左右）

输出阻抗：600Ω

标称电平：-10dBu（0.316V）

监听输出（左右）

监听耳机输出

输出阻抗：100Ω

适当阻抗：40Ω耳机

标称电平：3mW

一般规格

电源适配器：PA-30，AC35VCT，1.4A，线缆=3.6米

消耗功率: 35W；

尺寸：宽478 x高102 x深496 (mm)

重量：5.5kg