

YD15000E新颜达12KW汽油发电机单三相户外电站

产品名称	YD15000E新颜达12KW汽油发电机单三相户外电站
公司名称	苏州欧奕鑫机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新颜达 型号:YD15000 功率:12KW
公司地址	吴江区芦墟阳塌路29号
联系电话	18306255478

产品详情

YD15000E新颜达12KW汽油发电机单三相户外电站

汽油发电机四．日常维护

注意：

在每次使用发电机前应做下列检查，以确保发电机安全正常的使用。

如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因为自放电而亏电，检查油箱中的汽油是否充足。

检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。

检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。

观察机油油质，确定是否需要更换。

检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏请用外接充电器给电池充电。

定期保养（非常重要）

警告：

必须使用原厂配件，否则不予保修。

保养必须由专业技术人员业来操作。

1. 更换机油

- (1) 将发电机放置在一个平面内，并启动发动机数分钟，用以提高其机油温度，然后停止发动机。
 - (2) 将注油螺栓（即机油标尺）取下。
 - (3) 在发动机的下面放置一个油盆，取下放油螺丝，机油即可由曲轴油箱中排出。
 - (4) 检查放油螺丝，密封圈及橡皮圈。如有损坏，请立即更换。
 - (5) 重新装回放油螺丝并紧固。
 - (6) 将机油加至机油标尺网状格的偏上位置。
- (1) 发电机在初次使用20小时（或一个月）后，应立即更换机油。
 - (2) 每使用100小时（或六个月）后，必须更换机油。
- （恶劣环境下需增加次数，采用粘度为SAE10W30，API等级为SG，SH，SJ或更高的清洁机油）

型号	YD12500E	
发电机	额定功率	10KW
	后备功率	11KW
	电压	220V
	功率因数	1
	频率	50HZ
	电子波形	正旋波波形
	励磁方式	有刷自激励磁旋转磁场/AVR稳压
	电压调整率	± 1%
	交流输出	插座3个/接线柱
	直流	无
发动机	型号	R670
	类型	双缸 四冲程空冷OHV汽油发动机
	排量	720CC
	马力	25.41HP
	点火系统	晶体管点火TCI
	发动机转速	3000rpm
	机油警告系统	有
	机油容量 (L)	1.8
	油耗	6.9L/小时(全负载)
	起动方式	电起动
其他	噪音	74dB
	油箱容量	38L
	保护装置	有
	燃油表	有
	发电指示灯	有
	电压表	有
	计时器	有
	连续工作时间	7h
外形尺寸(mm)	924*665*636/804加轮	

重量

183KG