

# MP0808 LAX 数字音频媒体矩阵 ,8 路的话筒/线路输入,8 路音频输出

产品名称	MP0808 LAX 数字音频媒体矩阵 ,8 路的话筒/线路输入,8 路音频输出
公司名称	山东锐丰东恒文化创意有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LAX锐丰 型号:MP0808 产地:广州
公司地址	济南市历下区海晏门街37号美丰商务中心106室 (注册地址)
联系电话	18953111360 13051302429

## 产品详情

### LAX 数字音频媒体矩阵 MP0808

MP 0808 是一台数字音频媒体矩阵,8 路的话筒/线路输入,8 路音频输出.可满足小型会议,宴会厅,法院,报告厅,酒吧固定安装的扩声系统的应用, MP 系列的设计和控制软件 MP Designer 中可提供大量的信号处理模块,路由矩阵选择模块组成的固定标准功能图,用户可以根据现场的音响系统和现场扩声条件来进行,选择,导入的设计音频系统的功能图,通过电脑上的控制软件,或墙面控制面板,扩展盒或第三方的中控或开关设备来控制 MP 系列的设备,使用以太网和 MP 的网口可以联机控制,形成集中

控制大音频系统.

特点:

8 路模拟音频输入口,支持 48V 幻象电源供给/或选择线路输入

8 路模拟音频输出

4 进 2 出的逻辑开关接口,可用于火警信息接入,开启投影幕布或调用前 8 个场景程序

用于系列设计和控制的 RJ45 接口,连接到路由器 PC 软件和墙面面板,扩展盒,第三设备可控

前面板 LED 屏主要功能标示包括

每路输入输出通道信号指示灯

网络连接情况指示灯

电源开启指示灯

可包含数字音频处理模块

混音器：标准式混音台、矩阵选择式混音器、立体声混音器,左中右立体声混音器,自动门限混音器,自动增益互补混音器

(底噪补偿),优先选择混音器,加法器.

均衡器：GEQ 图示均衡器、PEQ 参量均衡器、AFC 自动反馈抑制器

滤波器：高通滤波器、低通滤波器、高频带通滤波器、低频带通滤波器、相位校正滤波器

分频器：2 分频, 3 分频和 4 分频

动态处理器：噪声门,自动电平控制器、压缩器,限幅器、扩展器、闪避器(自动背景音乐衰减)

路由分配器：1x1 ~ 32x32

延时器：0 ~ 2s

控制器：音量控制器、70 个模式调用、逻辑控制模块、

电平表：信号电平表、峰值电平、RMS

信号发生器：正弦波发生器、粉红噪声发生器、白噪声发生器

系统诊断模块：传输连接网络诊断功能,密码设置,软件语言选择功能(简体中文/繁体中文/英文)

可选择的功能图

远程网络音频会议自动回声抑制功能图

自动增益控制功能图

专门麦克风音频处理功能图

剧场功能图

Dante 网络音频传输功能图

立体声混音功能图

现场扩声功能图

标准矩阵音频处理器功能图

多台MP数字音频媒体矩阵可通RJ45网口连接到局域网路由器上,可组成大型控制系统, CONTROL TOUCH 7通过网线进行控制MP 数字音频媒体矩阵,可用 POE 进行供电.Centro SM1 可通过

IPAD,智能手机,电脑的浏览器进行控制.

MP Designer 软件可运行在 Windows 2000/XP/7/8 平台下,而 CONTROL TOUCH 7 的安装软件 MPpanel 可运行在安卓平台

上.

INPT/OTPT 接口数量固定,内部数字音频处理功能图由用户自由导入及数据设定

技术指标:

前面板配置:

LED 通道信号灯 : 1 个/通道

LED 网络状态灯 : 显示数据传输状态 , 1 个

LED 网络状态灯 显示电源开启状态 , 1 个

数字音频功效:

DSP 芯片: 40 位浮点运算

采样率 : : 48kHz

ADC/DAC : 24 位芯片

接口:

模拟输入 : 3.5mm 凤凰接口

模拟输出 : 3.5mm 凤凰接口

逻辑/继电器接口: 3.5mm 凤凰接口

以太网接口 RJ45 : 标准 5 类 ( CAT-5 )

电源接口 : 标准 IEC 接头

输入/输出:

输入阻抗: >10K

输出阻抗 : 50

声压级 : +20dB/MIC +40dB

模式 : 电子平衡(带 48V 幻像电源)

模拟音频功效:

频响： +/- 0.1dB (20-30 kHz)

动态范围： 110dB typical (nweighted)

共模抑制比: >100dB (50 至 10kHz)

串扰： < -100dB

失真： 0.002% (1kHz @+4dB)

整机规格:

电源： 90-265 VAC (50/60Hz) – 20VA

尺寸： 19"x1.75"x9" (483x44x229mm)

重量： 11 lbs / 5kg