

电子狗、遥控电子狗、遥控报警器

产品名称	电子狗、遥控电子狗、遥控报警器
公司名称	王晓龙（个体经营）
价格	23.00/个
规格参数	工作电压:6（V） 报警电流:100（mA） 探测角度:110
公司地址	中国 山东 临沂市 临沂市临西七路家电厨卫城大卖场二楼9号
联系电话	86 0539 7102060 13395393002

产品详情

工作电压	6（V）	报警电流	100（mA）
探测角度	110	静态电流	100（uA）
工作温度	-10-50（ ）	探测距离	5-15（m）
发射频率	0（MHZ）	适用范围	家庭，商铺
类型	红外探头感应器		

产品型号：

xy-105 产品包装：精美塑封，外贸英文中性，没有说明书 主要技术指标

探测范围：

距离2-6米（视环境不同决定探测距离长短，安装时要注意机器的安装位置和环境。发射角度为广角，一般指120度

工作电压:

自配直流变压器或4节5号碱性电池

遥控距离：

大于8米（开阔地），本型号电子狗所有遥控都通用

报警声级：105db(分贝)

安装要求：

- 1、由于遥控红外示警器在人体相对于镜片横向运动时红外探测灵敏度最高，而纵向运动灵敏度较差，所以安装时应注意探测器水平面的夹角和高度，这对防护区域有很大的影响。
- 2、安装时应避免红外示警器靠近冷热源，如冷热出风口、空调出风口、电暖器、冷风机等，避免直对门。
- 3、遥控红外示警器对所防护的范围应可直视，不能有障碍物。
- 4、遥控红外示警器应与墙面成10~30度的夹角，此时探测距离最远，实际安装时根据情况调整安装角度。

安装方法：

1. 将万向座固定在距离地面2米左右的地方。
2. 将电池盖打开，按照电池盒内部的标识将4节5号电池装入。
3. 将遥控红外示警器固定在万向座上，转动红外示警器，使其符合安装要求和探测需要即可。

使用方法：

1. 打开电源开关，开机指示灯亮一下，表示自检正常。
2. 遥控红外示警器在刚开机后20左右秒钟待机延时，20秒内不检测报警信号，您必须在这20秒钟内离开电子狗的探测区域。
3. 20秒左右后如果有人员进入红外示警器的探测区域，遥控红外示警器将有5秒是延时，这样方便主人的识别，5秒后，如果没有接收到识别遥控器撤防的信号，将会发出发出30秒钟刺耳的报警声响，报警音量是105 db。报警声响结束后5秒，若又有人员触遥控红外示警器，它将再次报警，周而复始。
4. 在遥控红外示警器报警时，您可用遥控器关闭电源开关，结束报警。

产品说明:

遥控红外电子狗能在检测到防区内有人员移动时发出30秒的现场报警声，实现报警吓阻功能。由于采用了二元红外传感器配合专用红外集成电路，具有无误报、可靠性高、性能价格比高等特点，适合家庭、办公室、庭院、和沿街店面等场所的防盗报警用。

注意事项：

- 1、遥控距离缩短时，请更换电池。
- 2、探测器里面装电池时，要定期检查电池是否漏液。
- 3、建议您定期检查红外示警器工作是否正常，避免漏报警。
- 4、探测器应避免雨，风，日光曝晒，室内应避免空调、火炉等发热源，以免引起误报。
- 5、在开机时开机指示灯暗、报警声响变小和红外示警器误报率较高时，一般是电池电压不足，此时应及时更换电池