

汽车充电器,充电机,带启动充电电源变压器

产品名称	汽车充电器,充电机,带启动充电电源变压器
公司名称	宁波丰泰电机有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源 品牌:FT 型号:AA-0300-012T
公司地址	宁波市鄞州区启明路599号
联系电话	86 0574 83062866/67/69 13736178121

产品详情

应用范围	电源	品牌	FT
型号	AA-0300-012T	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	环型
冷却形式	干式	铁心形式	环形
绕组形式	双绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然	外形结构	卧式
电压比	1:0.90 (V)	效率()	0.85
额定功率	0.3 (KVA)		

宁波丰泰充电机变压器系列产品规格

ningbo fengtai lighting transformer series specifications

型号 model	规格 specification	功率 power	外形尺寸 dimensions od*h	重量 weight kg	包装 packi pcs/c
ac-0010-012t	230vac 50hz 12vac	10w	65*35	0.39kg	24pc
ac-0020-012t	230vac 50hz 12vac	20w	75*35	0.40kg	24pc
ac-0030-012t	230vac 50hz 12vac	30w	80*45	0.6kg	24pc
ac-0050-012t	230vac 50hz 12vac	50w	85*50	1.0kg	24pc
ac-0100-012t	230vac 50hz 12vac	100w	100*60	1.6kg	8pc
ac-0150-012t	220vac 50hz 12-12vac	150w	120*60	2.0kg	8pc
ac-0200-012t	230vac 50hz 12/12vac	200w	135*65	2.60kg	8pc

ac-0300-012t	230vac 50hz 12/12vac	300w	140*65	3.50kg	6pcs
ac-0400-012t	230vac 50hz 12/12vac	400w	145*65	4.20kg	6pcs
ac-0500-012t	230vac 50hz 12/12vac	500w	155*70	4.80kg	4pcs
ac-0600-012t	230vac 50hz 12/12vac	600w	165*80	5.20kg	2pcs
ac-0700-012t	230vac 50hz 12/12vac	700w	175*80	6.00kg	2pcs
ac-0800-012t	230vac 50hz 12/12vac	800w	200*85	6.80kg	2pcs
ac-1000-024t	230vac 50hz 0-6-12-24vac	1000w	210*85	7.80kg	1pc
ac-1200-024t	220vac 50hz 0-6-12-24vac	1200w	220*90	8.30kg	1pc
ac-1500-24t	230vac 50hz 0-6-12-24vac	1500w	220*90	9.00kg	1pc

技术参数：

功率va：10va-5kva

标准standard：din en61558 orul1012

输入电压input voltage：110or120or220v or230 or240vac 50/60hz

频率frequency：47-63hz

输出电压output voltage:12vacor24vac

绝缘等级insulation class：classb

耐压测试dielectric：5kv

防火等级fire rating：ul94v-0

防水防尘waterproof and dustproof：ip00

最大工作环境温度operating temperature：25-40

接线端子terminal：按要求optional

提供配件accessories：螺杆一套screw 1set，压盖一只gland 1pcs，橡胶垫2块rubber pad2pcs

说明：150w以上都带启动功能，具体参数以客户要求为准