

接日光灯红外感应开关PCB组件

产品名称	接日光灯红外感应开关PCB组件
公司名称	惠州市宏枫实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HF 型号:HF-HWGY-04 工作电压:180-250 (V)
公司地址	惠州市博罗县柏塘金湖工业区
联系电话	0752-6571196 13809660821

产品详情

品牌	HF	型号	HF-HWGY-04	
工作电压	180-250 (V)	感应范围	5-8 M	
感应原理	全自动感应：(在光线符合的前提下)人进入有效感应范围则立即接通负载，人在感应范围内间隔的活动则始终保持接通，人离开感应范围则自动延时关闭负载		负载功率	5-400 W
输出形式	感应	延时关闭时间	25-45S	
适用范围	适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能。		产品认证	其他

供应接日光灯红外感应开关pcb组件

型号：hf-hwgy-04

技术参数

工作电压:ac180v-250v(50/60hz);

自身功耗:<0.5w ;

感应范围:140度圆锥角,5-8米以内;

延时时间:25-45s(可调);

工作温度：-20 —+50 ；

功能特点

基于红外线及光电技术的自动控制产品，灵敏度高，可靠性强，安全方便，智能节能，是教室、办公室等场所照明节电之首选产品

全自动感应：（在光线符合的前提下）人进入有效感应范围则立即接通负载，人在感应范围内间隔的活动则始终保持接通，人离开感应范围则自动延时关闭负载

自动测光：应用光电控制，在待机状态下，当环境光线强度低于感应器的设定值时（光线开启值，例如300lux），感应器才可接受人体的活动信号从而接通负载；在待机状态下，如果环境光线强度高于光线开启值时则不感应；

感应器感应接通负载后，如果环境光线达到一定强度时(光线关闭值，例如:700lux)，不论其感应范围内是否有人活动，感应器都会在10秒钟内强制关闭负载，以免造成用电浪费;感应器感应接通负载后,如果环境光线强度达不到光线关闭值,并且范围内有人活动则感应器会始终保持接通状态。

自动随机延时:感应器接通负载后，在延时时间段内，如果有人体的活动，感应器将持续接通，直到人离开后才延时关闭。（感应器在检测到人体的每一次活动后会自动顺延增加一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点).

应用：适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能。

我们的技术力量雄厚，拥有先进的生产设备、检测设备，和各类专业技术骨干及经验丰富的管理人才，具有强大的产品研发和创新能力，能为众多生产企业配套生产各类智能控制板。同时我们以iso9001:2000作为企业发展的航标，使我们的产品质量稳步前进，逐步提高，力求以最精湛的技术，最卓越的团队，最真诚的服务，最优秀的品质为广大客户提供最满意的产品。欢迎来电来图洽谈！

联系我们：

电话：0752-3292216

传真：0752-3292217