

BCD模块 UNIPULSE SI/F 完备售后

产品名称	BCD模块 UNIPULSE SI/F 完备售后
公司名称	烟台通泰电子科技有限公司
价格	2380.00/个
规格参数	品牌:烟台通泰 型号:TT2328A 工作电压:交流220V (V)
公司地址	烟台开发区F-3小区4号楼内1号
联系电话	13181622300 13963868431

产品详情

品牌	烟台通泰	型号	TT2328A
工作电压	交流220V (V)	输出频率	20 (kHz)
产品认证	10年用户使用经历		

tt2328a型bcd转换模块

tt2328a型bcd转换模块是把称重显示仪表输出的串行数据转换成bcd码，通过光耦输出给plc。bcd转换模块可接收常州梅特勒-托利多、日本尤尼帕斯、上海耀华等称重显示仪表的串行数据。输出电平方式pnp或npn可任选。

显示部分第一行是status1,为0000 0001时，表示工作在接收si/f状态。

显示部分第二行是status2，第三位是数据极性指示，为0000 0000时表示数据是正的.为0000 1000时(从右到左第三个发光二极管亮)表示数据是负的。status2的右边最低两位表示万位。

显示部分第三行是b15....b08，数据的千位和百位。由高到低的顺序是b15....b08.

显示部分第四行是b07....b00，数据的十位和个位。由高到低的顺序是b07....b00.

底板上的拨码开关状态：npn（on为1，off为0）低有效。

1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111 .

底板上的拨码开关状态：pnp（on为1，off为0）高有效。

0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 1111

1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000

日本尤尼帕斯称重仪表都配有si/f双线无极性接口，下表的拨码开关状态，可使本模块接收si/f信号。

拨码开关状态

sw4

off8
off7
off6
off5
off4
off3
off2
off1

sw2

off8
off7
off6
off5
off4
off3
off2
off1

sw3

off8
off7
off6
off5
off4

sw1

off8
off7
off6
off5
off4

off3
off2
on1

on 3
on 2
on 1

tt2328a模块端子速查表：

端子序号	功能	端子序号	功能
1	ac220l输入	14	com+ (+24v)
2	ac220n输入	15	800
3	空	16	400
4	si/f输入	17	200
5	si/f输入	18	100
6	空	19	80
7	20000	20	40
8	10000	21	20
9	8000	22	10
10	4000	23	8
11	2000	24	4
12	1000	25	2
13	com-(plc地)	26	1

注：1.unipulse系列称重仪表的si/f接口。

2.默认接口方式是：npn(低有效)。

技术指标：电源ac85v-265v

串行接口：sif(unipulse专用接口)

功率：小于10瓦

外观尺寸 182*108*32 (毫米)。重量：558克。