

ST 5102三线速变送器

产品名称	ST 5102三线速变送器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:ST5102 产地:产地
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

ST 5102三线速变送器

故障监测

监控旋转机械的速度，是关键阶段。

测量参数

速度值或键那个数字。

单位类型

各种旋转机械滑动轴承。比如

汽轮机，风扇，压缩机，马达，泵等。

EX应用程序

各种情况下的 证明(需要证明围栏)

ST 140959)。

安装要求

ST 5102直接与涡流探头，延长线，

预控制位置的安装位置。

输出接口

带有4-20mA输出终端(“4-20mA”和“com”)的。原始信号缓冲器输出，直接对接便携条件监测仪器(“BUF Out”同轴接口)。

规格

电气：

外部电源：22-30VDC，电源转换器ST 900。频率响应： $(\pm 3\text{dB})$ ：0-50,000 Hz。外部仿人传感器：包括：8300,3300,7200系列。缓冲输出(间隙V，BUF输出)：TTL信号输出。电压输出范围：0-5V(非奇偶校验)；输出阻抗：100.ZUI大输出距离：300米。

总振动输出：

4-20 mA，活动，驱动750负载。

系统自我测试：

系统确定：输出4-20mA；POST NotOK： $<3.75\text{mA}$ 。

物理

尺寸：高度：75毫米，其他尺寸，见图纸；重量：250克。

环境：

工作温度： $-35 \sim 65$ ，贮藏温度 $-40 \sim 100$ ；

湿度：95%不凝结.要求安装在机壳ST 72341中的传输表。

订单信息

标准配置：ST 5102-A00-E00-G00-S00

推荐8mmZUI大似然传感器系统：

830103-00-05-10-12 830030-40-10-00

ST 5102订购选项

ST5102-AXX-EXX-FXX-GXX-SXX AXX：全尺寸

A00：0~1,000 rpm A01*：0~3,600 rpm A02：0~6,000 rpm A03：0~10,000 rpm A04：0~30,000 rpm
A05：0~50,000 rpm

外部探针系列

E00* : 8300 , 5m电缆 , 8mm探头
E01 : 8300 , 9m电缆 , 8mm探针
E02 : 3300 , 5m电缆 , 8mm探针
E03 : 3300 , 9m电缆 , 8mm探针
E04 : 7200 , 5m电缆 , 8mm探针
E05 : 7200 , 9m电缆 , 8mm探针
E08 : 8300 , 5m电缆 , 8mm探针
E08 : 8300 , 5m电缆 , 11mm探针
E10 : 3300 , 5m电缆 , 11mm探针
E11 : 3300 , 9m电缆 , 11mm探针
E12 : 7,200m , 5m电缆 , 11 mm探针
E13 : 7200 , 9m , 11 mm探针
E13 : 7200 , 9m电缆 , 11 mm探针
E10 : 3300 , 5m电缆 , 11mm探针
E11 : 3300 , 9m电缆

FXX : 每周牙齿

F00* : 1 F01 : 用户定义 , 齿数=nn

GXX : 安装

G00* : 轨道安装
g01 : 底板安装

SXX : 认证

S00* : ce Mark* : 建议使用默认系统选项

ST 5102配件

ST 5102必须配置涡流探头、伸长电缆、系统的形成。8300 XL 8mm : 8mm涡流探头。8300 XL 11 mm : 11 mm涡流探头。830030 : 延伸电缆。ST3210 : 4位显示表。Bnc-4 : 用于连接便携式数据记录器bnc连接器