

36管 60V 1.8KW 无刷电动车控制器

产品名称	36管 60V 1.8KW 无刷电动车控制器
公司名称	聊城安博电驱动技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作电压:60（V） 型号:ZWKanbo6090 额定功率:1.8k（w）
公司地址	中国 山东 聊城市 聊城市开发区中华路博士创业园18号
联系电话	86 0635 8378108 18606359608

产品详情

工作电压	60（V）	型号	ZWKanbo6090
额定功率	1.8k（w）	规格	36管
类型	无刷电动车控制器		

参数说明1.额定负载：200kg2.额定电流：50a3.电压：60v
4.效率：≥83%5.限流：80a6.最大时速：≥50km7.最大爬坡：≥15°

适用范围1.电动汽车

功能特点

- 1.超静音功能
针对无刷电机缺点，将启动过程中的噪音及振动降到最低。
- 2.软启动
使启动更平稳，无启动冲击。
- 3.大过载能力
超强过载能力，过载功率可以达到4kw。
- 4.双闭环电流控制器
提供强大的启动和爬坡转矩，又保证电流在安全的范围内。
- 5.限速倒车功能

倒车时在限定低速下调速，保证倒车安全。6.三档分级调速

配合调速转把使调速更方便更安全。7.欠压保护

当电池电压降低于设定电压时，自动停止输出，以免电池组过放电而失效。8.过流保护

当输出电流超过设定值时，自动停止输出，可保护电机和电池组免受大电流冲击。9.断电刹车

eabs+机械刹车，高/低电平。10.柔性eabs刹车

大大增加了整车制动的安全性和可靠性。达到了刹车静音，柔和的效果。减小了给电机带来的冲击，完全不损伤电机；降低了刹车噪音，11.堵转保护

当电机出现堵转时，控制器自动进行限流，堵转3s后自动切断回路，保护电机和控制器,防止意外烧毁。控制器在堵转保护状态下有防止电机倒转功能，以免车辆在上坡途中下滑，安全性很高。12.限速/限流功能

将行驶速度控制在设定速度范围内。13.防飞车功能

解决因调速转把不良或线路故障引起的飞车现象，同时具有启动防飞车功能，提高了系统的安全性。14.mos短路保护

开机时自动检测mos短路故障，防止引起连环短路，损坏其它mos管。15.自动巡航模式

调速器保持在一定速度下，8秒钟自动进入定速模式。巡航模式中再调节调速器，电机速度只能在设定的速度基础上往上调高变化；踩刹车即可剪除巡航模式。16.手动定速模式

调速器保持在一定速度下，按一下手动巡航键进入定速模式，巡航模式下再调节调速器，电机速度只能在设定的速度基础上往上调高变化；踩刹车或按一下手动巡航键即可剪除巡航模式。17.完全断电功能

当关闭电门锁后，控制器自动将自己输入电源全部切断。可减少误操作现象，大幅提高安全性能。18.过温保护功能

当控制器自身温度超过一定温度时，自动降低输出电流，进入保护状态。

19.防水、防震功能

*车辆行驶速度与电机转速、车轮尺寸有因果关系。