

BXD51-12/32K160防爆动力开关箱

产品名称	BXD51-12/32K160防爆动力开关箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	218.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

适用范围1区、2区危场所。IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境.产品特点1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱

采用增安型结构

；3. 采用模块化设计，各种回路

可以**组合；4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器

，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧

凑合

理、通用

性强、操作灵活方

便、手感好；6. 具有过载、短路、缺

相、漏电保护功能；7. 所有紧固性均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；8.

布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；9. 可根据用户要求特殊定制；技术参数：执行标准：GB3836.1

、GB3836.2、GB3836.3型号规格：BXM8050-2、BXM8050-4、BXM8050-6、BXM8050-8、BXM8050-10、BX

M8050-12防爆标志：Exed II CT6/CT5；DIPA21TA, T6额定电压：220V/380V主回路额定电流：32A以下

40A ~ 63A 100A及以上支路额定电流：1A ~ 63A防护等级：IP66防腐等级：WF2进线口方向：下进下出（

根据用户要求特制）安装方式：挂式安装与使用5. 1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；5. 2安装及维修前必须切断前级电源

；5. 3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母

压紧，保证密封及电缆不得松动；5. 4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超

过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；5. 5维护拆卸时注意隔爆面不得

磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；5. 6配电箱

在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；5. 7非专业人员严禁开盖维修、检查。

