

# BQD53-63A防爆综合磁力启动器

产品名称	BQD53-63A防爆综合磁力启动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	680.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

BQD53-63A防爆综合磁力启动器 范围 适用于爆炸性气体环境1区、2区； 适用于可燃性粉尘环境21区、22区； 适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境； 适用于温度级别为T1~T6的环境； 广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险场所； 综合磁力产品自带总开关，方便使用； 主要用作三相异步电动机

的不  
频繁启动

、停止。产品特点

外壳采用铝合金压铸成型，表面经过高压静电喷塑； 内装交流接触器、热继电器、自复位转换开关或按钮等； 综合磁力产品内另加装高分断小型断路器和指示灯； 可控制AC380V/50Hz三相异步电动机

的不频繁启动、停止； 具有过载、缺相、失压等保护功能； 常规产品电缆引入方向为下进下出，也可按用户要求特殊生产； 钢管

或电缆布线。详细参数额定电压： AC220V/380V防爆标志： Exde BT6 Gb/Ex tD A21 IP65

T80 Exde CT6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80 额定电流： 9A、12A、18A、25A、32A、40A、50A、65A、80A、95A使用类别： AC-3

防护等级： IP65防腐等级： WF1内装元件： 交流接触器、热继电器、自复位转换开关、按钮、接线端子

进出线口方向： 下进下出引入规格： G1/4~G11/2适用电缆外径： 9mm~28mm安装方式： 挂式方案举例及安装尺寸订货须知 订货时请按所需控制电机

的功率，选择相关参数及防爆标志；例：若需订购IIB级BQD53防爆磁力启动器，被控制电机功率在7.5KW~11KW之间，要求可对电机实现正反转控制，则订货型号为BQD53-25/N Exde BT6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80 ； 综合磁力产品内部装有高分断小型断路器

，有此要求时请在订货型号中注明。质保承诺本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，严格按照标准设计生产，所有原材料及配件均选用优等品；产品实行三年保用，质保期内在正常

使用条件下，出现一切质量问题我方将及时给予维修或更换。