

BQD53-20防爆磁力启动器

产品名称	BQD53-20防爆磁力启动器
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BQD53-20防爆磁力启动器 简介：?适用于爆炸性气体环境1区、2区；?

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；?适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；?

适用于温度组别为T1-T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；?

综合磁力产品自带总开关，方便使用；?主要用作三相异步电动机的不频繁起动、停止。特点：?

外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；?

内装交流接触器、热继电器、自复位**转换开关或按钮等；?

综合磁力产品内另加装高分断小型断路器和指示灯；?

可控制AC380V/50Hz三相异步电动机的不频繁起动、停止；?具有过载、缺相、失压等保护功能；?

常规产品电缆引入方向为下进下出，也可按用户要求特殊生产；? 钢管或电缆布线结构要求1

启动器的主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构。2

启动器的电气间隙不小于6mm,爬电距离不小于10mm。3

启动器外壳材质采用含镁量不大于6%(质量百分比)的铸造铝合金制造。4

启动器所有紧固件必须具有防止自行松脱措施。5

启动器的所有黑色金属零部件必须具有防锈措施,表面不得有镀层脱落现象。6

启动器应设有接地螺钉,内接地螺钉M6,外接地螺钉M8,并标注接地符号“≡”。7

启动器外壳在明显处应设有清晰,**性的凸纹标志“Ex”。8

启动器 B类隔爆接合面宽度L 12.5,l 8,接合面间隙/直径间隙ic 0.15;

C类隔爆接合面宽度L 25,接合面间隙/直径间隙ic 0.15,接合面表面平均粗糙度Ra不超过6.3 μm。9

启动器观察窗的透明件直接胶粘在盖开孔内,从隔爆外壳内部到外部通过胶粘接合面短通路不小于10mm。

10 启动器隔爆接合面涂204-1置换型防锈油。11

启动器外壳外表面涂浅灰色粉末漆。BQD53-20防爆磁力启动器要求：

1.防爆标志：ExdeIIBT6 * ExdeIICT6 2.防护等级：IP55、IP65 3.防腐等级：WF1，WF2 4.安装形式：挂式

5.额定电压：AC220V/AC380V 6.额定电流：10A，20A，30A，40A，60A，

7.功率：10A-220V/2.5KW，380V/4KW 20A-220V/5KW，380V/10KW 32A-220V/7.5KW，380V/15KW

40A-220V/11KW，380V/18.5KW 60A-220V/18KW，380V/30KW

