

# 批发零售发电机组自动控制器WM-959

产品名称	批发零售发电机组自动控制器WM-959
公司名称	扬州市威名自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威铭 型号:WM-959 额定电流:5 ( A )
公司地址	中国 江苏 江都市 江苏省江都市城北工业园(江都火车站旁)
联系电话	86 0514 86829600 13852199929

## 产品详情

品牌 威铭 型号 WM-959  
额定电流 5 ( A )

采用微处理器芯片，键盘式编程。可选择监测单相电压或三相电压。

可以通过wm-959控制器的面板按键以及外部开关控制油机的运行或停机。

具有远端启动接口，可设置启动延时、停机延时时间，实现发电机组自动启动和停机。

可选择监测单相电压或三相电压。

具有过压、欠压、过流、油压低、水温高、急停、超速、频率超限、启动失败等故障停机保护功能。

电池电压低、充电失败、过流、油压低、水温高等预告警功能。

使用动画图标式告警、故障显示、高亮度、多色液晶显示器显示参数。

可自定义开关量输入、继电器输出。

自动记录油机运行时间。

结构紧凑合理、性能稳定可靠。

## 技术参数：

u工作电源：8 ~ 36v dc。

u发电机电压输入：0 ~ 450v ac（相）；0 ~ 280v ac（线）

u发电机电流输入：0 ~ 5a ac

u发电机频率输入范围：0 ~ 99hz。

u充电失败、励磁范围：8 ~ 35v dc。

u磁(速度)传感器输入电压输入：+ / - 0.5v ~ 70v(最大)

u磁(速度)传感器频率输入范围：10,000hz(最大)

u继电器输出：vcc/2a dc。

u工作温度：-30 ~ +60 。

液晶显示器内容：

默认显示界面共5屏，分别为：

[第1屏]：显示油机电压(v)，监测线电压时为“ I1-I2、 I2-I3、 I3-I1 ”；监测相电压时为“ I1n、 I2n、 I3n ”；

[第2屏]：显示负载电流(a) I1、 I2、 I3 ，

[第3屏]：显示油压(bar)、水温( )、电池电压(v)。

[第4屏]：显示频率(hz)、转速(rpm)、充电电压(v)。

[第5屏]：显示油机总运行时间(小时)。

液晶屏最左侧显示4个用户自定义标签lcd1 ~ lcd4。