

电动喷雾器 电动喷雾器全套配件

产品名称	电动喷雾器 电动喷雾器全套配件
公司名称	新乡市新秀电动喷雾器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:喷雾器 品牌:金新 型号:-16
公司地址	原阳县祝楼乡种庄
联系电话	13703436022

产品详情

类型	喷雾器	品牌	金新
型号	-16	外型尺寸	370X205X550 (mm)
净重量	5-7 (kg)	转速	3000 (r/min)
动力类型	电动	适用对象	草坪、果树、茶树、蔬菜、路旁树篱、其他
适用场所	平地、山丘、其他	适用领域	林业、农业
产品类型	全新		

电动喷雾器

- 1、 电池：12v 全封闭免维护铅酸电池
- 2、 水泵：隔膜水泵
- 3、 充电器：12v 1.0a智能型 保护充电器
- 4、 桶身：全新聚丙烯料
- 5、 喷杆
- 6、 喷头：三喷头、双喷头
- 7、 电开关：带防水帽、银触点的电开关
- 8、 电池容量显示：带电压指示表

9、胶管：耐压4-6kg的全新橡塑软管

10、整机净重（kg）：5~6kg

11、喷雾幅宽：4-5米

12、药箱容积（l）：16

13、电压：12v

14、流量：1.8-2.8l/min

15、功率：25w

16、工作压力：4-5kg

17、背负式桶身外形尺寸：370x205x550mm

18、一次充电连续工作时间：6个小时以上

本产品采用新型电机水泵、特制高能电瓶，配备智能全自动充电器，外形美观，性能优异，经久耐用。

各种配置齐全。

一、维护与保养			
1、产品蓄电池为特制干式高能电瓶，用户不须加电解液。如长时间不用，每个月应对蓄电池进行一次充电，补充蓄电池的自身放电，保证蓄电池不亏电。这样可延长蓄电池的使用寿命。			
2、使用完毕后，应加入清水进行一次清洗，并按下电控开关清洗泵及喷杆部件，以保证内部清洁。			
3、清洗后将余水清除，放置干燥处存放，以保护桶底电机不受潮			
二、操作方法			
准备工作			
a.使用前应对电瓶进行充电			
b.清洗药液桶时，防止杂物进入泵内造成机件损坏			
充电操作，先将充电器输出线插入喷雾器充电插口，再把电源插头插入220v（伏）交流电源插座即可充电。当充电器充电指示灯亮绿灯时，表示电已基本充足，再补充2—3小时效果更好，但不要过长时间对电瓶充电。时间视电瓶亏电程度不同，一般为4 - 8小时。			
充足电后配好药液，方可开机使用，每次喷完桶内药液，停机片刻，配好药液后再开机使用，按上述操作。电瓶充足电，每次叁喷头可喷22桶，双喷头15桶，单喷头9桶药液（约396升）。			
用勺取无泥沙，杂草的干净水从药液桶口注入桶内兑好药液后盖上桶盖。			
右手紧握喷杆手柄，将开关打开，左手按下电源开关，即可喷雾。			
用户可根据杀虫需要，可选择使用单喷头，多喷头或直喷枪等，均可收到良好的效果。			
三、故障排除（参看封底结构示意图）			
序号	现象	原因	排除方法

1	接交处漏水	接头未拧紧或垫圈损坏	拧紧接头更换垫圈
2	电机出现异常响声	水泵内进水杂物 水泵叶轮摩擦泵边	拆开水泵检查清理杂物
3	喷雾压力不足	老型：电瓶亏电，正负极接错，水泵密封圈损坏。新型：泵内有杂物，充电不足。	充足电，检查电源是否接错，圈，清理泵内杂物。
4	雾化不良	喷片孔或喷头体受阻塞、喷头片装反	消除污物，喷雾片喇叭口

四、附件及备件清单

附件	名称	数量	附件	名称	数量
1	使用说明书	1	6	手柄喷杆	
2	叁喷头组件	1	7	12滤网片	
3	球伐开关组件	1	8	垫圈14x18	
4	胶管 组件	1	9	垫圈7x12	
5	背带 付	1	10	防水圈	

五、安全注意事项

1.严禁将喷雾器放入水中直接灌水，避免电器损坏。
2.电机不准空机运转，以免损坏水泵密封圈。
3.电源连接时正、负极不能接错，接线后应套好绝缘套管，严防漏电。
我厂的宗旨是：质量第一，信誉第一。真诚希望广大用户给我们提出各种合理化建议。