

工业用30千瓦四缸汽油发电机

产品名称	工业用30千瓦四缸汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

大泽动力小型汽油发电机有两种类型的交流发电机和AC/DC两用汽油发电机。

交流汽油发电机组与直流汽油发电机组的不同之处在于：交流汽油发电机组的电压设定为220V，这种交流汽油发电机又称单相汽油发电机组。还有来自AC汽油发电机组的电压。380V，这个AC汽油发电机也被称为三相汽油发电机。

直流汽油发电机是一种小型的直流电压和交流电压的汽油发电机组。无论你需要一台直流汽油发电机还是一台AC汽油发电机、一台三相汽油发电机或一台单相汽油发电机，你都可以在大泽电找到你满意的产品！

工业用30千瓦四缸汽油发电机参数如下：

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-475F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 68-78

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300*840*840mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

工业用30千瓦四缸汽油发电机失磁原因和解决方式

· 近很多用户向我们询问为何新购买的发电机或者存放了一段时间没用的发电机，在起动时却发现出现了失磁的现象。也使得很多用户不理解，特别是刚购买了发电机的用户，刚使用出现问题，心情无疑是非常纳闷的。其实对于发电机失磁这个问题大家并不需要过于担心，当发电机长时间不用，导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去，励磁线圈建立不起应有的磁场，这时发动机运转正常但发不出电，此类现象新机。或长期不用的机组较多。要解决这个问题其实也很简单，有励磁按钮的按一下励磁按钮，没有励磁按钮的，用电瓶对发电机进行充磁，不会操作的可以去专门发电机维修地点。后可以带一个灯泡负荷，速运转几秒钟，尝试进行磁。

· 我们大泽励磁电机经过多个工程师研制调教，而稀土永磁发电机则终身不会掉磁。