

# 工厂 通柴 主用500KW 发电机柴油发电机组

产品名称	工厂 通柴 主用500KW 发电机柴油发电机组
公司名称	江都市双马机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海帕欧 型号:NT271LW53 输出功率:583 ( KW )
公司地址	中国 江苏 江都市 扬州市江都仙女镇
联系电话	86 514 86823758 15195568728

## 产品详情

品牌	上海帕欧	型号	NT271LW53
输出功率	583 ( KW )	额定电流	900 ( A )
频率	50 ( Hz )	转速	1500 ( RPM )
电压	4000/230 ( V )	产品认证	ISO9001

江都市双马机电设备有限公司成立于2001年，长期服务于发电机，柴油发电机组研究的前沿高科技阵地，专业从事于发电机、柴油发电机组专业生产厂家，主要产品有：国产/进口全系列发电机、柴油发电机组；自动化、低噪静音、移动电站等，功率规格为3kw-3000kw，机组系列有：cummins康明斯、volvo沃尔沃、perkins珀金斯（劳斯莱斯）、mtu(奔驰)、daewoo大宇、deutz道依茨、cnhtc(斯太尔)、stamford(斯坦福)、leroy somer(利莱森玛)、marathon（马拉松）、英格eg-n、西门子、上柴、无动、潍柴、玉柴、济柴、帕欧（通柴）等，双马机电本着“追求卓越，永远超越，质量第一，信誉至上”的企业精神，为您提供全方位电力解决服务，我司产品均符合iso9001国际质量管理体系认证，iso14001环境管理体系认证和符合gb/t2820.5-1997或gb12786-91国家标准，并已批量投放市场。同时深得社会各界的信赖和支持，成为江苏省质量管理办公室、江苏省技术监督局计量信得过单位。我们随时欢迎您的光临选购！

### 柴油发电机组标准参数值表：

电压整定范围：	± 5%
稳态电压调整率：	± 1%
瞬态电压偏差（100%突减功率）：	+25%
瞬态电压偏差（突加功率）：	-20%
电压稳定时间（100%突减功率）：	6s
电压稳定时间（突加功率）：	6s
稳态频率调整率：	0-5%(可调)
频率波动率：	0.8%
瞬态频率偏差（100%突减功率）：	+12%

瞬态频率偏差（突加功率）：	-10%
频率恢复时间（100%突减功率）：	5s
频率恢复时间（突加功率）：	5s
噪音值：	95db
排放达标：	欧 标准

发电机性能简介：

短路特征：发电机突然短路时，发电机励磁机固有特性使用发电机约3倍额定电流的持续短路电流，允许短路电流持续时间为3s。

强励特征：发电机由于结构上的特点，特别付励磁机的设置，在负载增加的瞬间会出现正反馈的复励过程。

工作方式：发电机在空载额定电压时，加上相当于25%额定功率的三相对称负载（功率因数 $\cos\phi = 0.8$ 滞后），然后在任相上再加25%额定功率的电阻负载，能够长期工作，此时，三相线电压中的最大值（最小值）与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的5%。

过载能力：发电机能在热态下过载10%，运行1h，而无过热损坏。

短时过电流：发电机能承受功率因数为0.5（滞后）、150%额定电流，历时2min，而不发生有害变形。

超速：发电机在空载状态下允许承受120%额定转速，历时2min。

振动：发电机的振动符合国际gb10068.2的规定。

突然短路：发电机人工承受空载额定电压下的冲击短路电流，历时3s而不发生损坏及有害变形。

波形：发电机未额定电压和额定频率时的空载线电压波形正弦性几率不超过5%。其线电压的谐波因素（thf）不大于5%。

绝缘等级：发电机的定子、转子及励磁机采用h级绝缘。

## 选购件

发动机	燃油系统	电气系统	
∅ 水套加热器	∅ 日用燃油箱	∅ 自动化机组控制屏	∅ 防雨型
∅ 电瓶浮充电器	∅ 底座燃油箱	∅ 带“三遥”功能机组控制屏	∅ 静音型
∅ 防冷凝加热器	∅ 油水分离器	∅ ats自动负载转换屏	∅ 拖车型
∅ 永磁励磁系统（pmg）		∅ 并机屏	∅ 移动静
∅ 下垂（并机用）			

柴油发电机组使用注意事项说明：1、柴油使用0# ~ -30#号轻柴油；机油指定使用15w-40cd级机油（或根据柴油机说明书要求）。2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。3、机组噪音系数：85 ~ 95db（a），符合国际标准。4、本公司除可提供8kw-1600kw陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60hz 1800转/分的各种

发电机组。5、本公司生产的发电机组符合gb/t2820.1、.5、.6及iso8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。6、调压方式：自动或手动。7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。8、随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准，本公司拥有最终解释权，恕不另行通知。

u双马机电销售承诺：

坚决不让任何一个不合格产品出厂，保证不让任何一个客户受损，严格遵守合同规定，在合同规定的期限内随叫随到，即到即修，坚决做到说到，做到，更周到。

u双马机电服务承诺：公司将以满足用户的需求为宗旨，长期为用户提供纯正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及人员的培训。接到用户反馈的质量问题后，在24小时内作出答复或派出售后服务人员，尽快到达现场，做到用户不满意服务不停止。

u双马机电服务体系：一、售前服务专业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导，如机组选型、配套、机房设计等，解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导。二、售中服务我在收到用户通知后立即派专业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试，并配合用户做好验收工作。三、售后服务 1、提供免费的机房设计、配电设计；2、免费指导安装、调试；3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询；4、指导保养、维护；5、对最终用户建立客户档案，跟踪服务，定期巡检，终身维修；6、公司常年提供纯正的备品备件，且维修工程师随时可为您提供技术援助。

备注：a、保修期限：壹年或累计运行1000小时（两者以先到为准），如因厂方组装疏忽，或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均可由供方负责保修。b、柴油发电机组易损件、日常使用配件，由于人为操作失误、疏忽保养等造成的损坏，均不在此保修范围内。保修期以外所有零部件均以成本价提供，提供服务人员到达客户现场或在厂方工厂对机组进行修复，至可正常使用。

以下是我们的联系方式，如需技术上支持或有疑问可随时与我司总部或各经销商联系！

公司全称：江都市双马机电设备有限公司

公司厂址：江苏省江都市仙女镇双沟工业园

联系人：吴经理（先生）

手机：13390652728；15195568728

电话：0514-86823758；0514-86826330

传真：0514-86821206

qq: 114997958

电子邮箱：wuilin21@sina.com

直销网址：www.shuangmajd.cn.alibaba.com