

# 力锐斯电池 力锐斯蓄电池LT100AH2V参数厂家供应质保三年

产品名称	力锐斯电池 力锐斯蓄电池LT100AH2V参数厂家供应质保三年
公司名称	中金圣业电源科技（山东）有限公司
价格	380.00/只
规格参数	品牌:力锐斯 型号:LT100AH2V 产地:江苏
公司地址	山东省济南市华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦2102-06号
联系电话	13573164393

## 产品详情

LT系列2V阀控密封铅酸蓄电池

安装使用与维护电池的联接1. 实际容量相同的电池或电池组方可串联使用2. 实际电压相同的电池或电池组方可并联使用3. 联结部位要紧密，防止火花产生；若接触不良，可用苏打水清洗接触面4. 正负极不得接反或者短路5. 电池组的电池之间应间隔10mm以上，以利散热

电池充电1. 浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压2.275-2.30V/单格，温度补偿，温度补偿系数每单位为3mv（以20为基准）2. 使用时候，电池浮充电流高速到小于2Ma/Ah3. 循环使用（充饱即停，放完即充电）：充电电压2.35-2.45V/单格

电流不得大于标称容量的25%注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，应远离火源储存及安装1. 未投入使用的蓄电池应卸下连接线，盖上极柱护套并擦拭干净2. 每隔三个月对蓄电池进行一次维护充电，充电方法流恒压法，初始充电电流为0.1CA，充电电压为2.4V/单格3. 蓄电池应储存在干燥通风的地方，避免阳光直射热源4. 搬运蓄电池时应均匀用力，受力处为蓄电池的壳体部分，避免操作极柱5. 安装时应使用绝缘工具，防止电击

注意事项1. 蓄电池荷电带液出厂，不得试图拆卸电池，避免危险。如不慎使电池壳体破损，用大量清水冲洗，必要时请立即就医2. 不得将新旧蓄电池混合使用 3.不能在密封容器内使用蓄电池4. 蓄电池应有完整的履历表，内容包括出厂日期、安装日期、运行情况记录等5. 定期（每年一次）检查连接线是有松动现象，应加以紧固6. 定期（每三个月一次）用柔软织物擦拭蓄电池，使蓄电池保持干净7. 不得使用有机溶剂清洗8. 注意电池间隔，防止盐桥产生

产品介绍安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。放电性能好：放电电压平稳，放电容量效率高。充电性好：完全充电状态是电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。耐低温性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻）恢复容量在95%以上。耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。

密封蓄电池系列产品规格规格型号标准电压容量（Ah）外形尺寸（mm）总重约（kg）10HR10HR长（L）宽（W）高（H）LT-100210060175.579.52512517.3LT-200220013010610632836517LT-300230019525215232836522LT-5002500325100260039030130132836546.5LT-800280052041041032836564LT-10002100065047547532836575LT-1500215009754014103401200491491343383142LT-3000219503000712712340383212