

检测仪器/矿用杂散电流测定仪

产品名称	检测仪器/矿用杂散电流测定仪
公司名称	扬州博电电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:电参数测试仪 品牌:博电 型号:BDZY-3
公司地址	中国 江苏 扬州市 江苏省扬州市宝应县安宜东路闻莺新村93号
联系电话	86 0514 88771988 13722584718

产品详情

类型	电参数测试仪	品牌	博电
型号	BDZY-3		

技术参数

交流档：0~100ma~500ma~1a~5a

直流档：(+)-0~100ma~500ma~2.5a~10a~50a

其本误差：直流档+2.5%

交流档+5%

注意事项

测量前将测试线分别插入内测试线孔中，并将联接线两端分别插入两插孔中，调节表头指针，使其指示为零线。

将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点(如:钢轨、电缆外皮、煤炭等)将换开关置于适当档，则表头指示值即为被测两点间的杂散电流值，指针右转时为正，左转时为负。

当测量杂散电压时，可将两色柱中的联接叉开，此事表头指示即为电压值，其ma对应mv，a对应v。

当未知杂散电流大小时，应先置于量程最大档，然后逐步减小，直至适当测量档，仪表应水平放置。

被测电流大于5a时，仪器只宜进行短时测量，当被测电流大于10a时，只能进行瞬时测量。

仪器不用时应置于(关)位置。