

10KW柴油发电机广告车用

产品名称	10KW柴油发电机广告车用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1200TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

10KW柴油发电机广告车用1、电源启动，这和基本型发电机组的启动方式相同，方法都是先打开电源，扭动钥匙后，按启动键，当机器启动成功后在按急停按钮停机，关闭钥匙报警器。

2、钥匙启动：首先按顺时针方向旋动钥匙，机器启动正常后松开钥匙，接着按模块“菜单”键按钮进入模块设置，按提示输入密码“0318”，进入后按“上”“下”键确认，查看油压、水温指标是否正常，确认正常后将“升降”速开关旋向全速方向，当频率升速到51.5-52HZ之间时，表明已经到达到zui高速，这时一切指标正常说明机器运行良好，性能调试成功。运行一段时间确定无故障需要停机时，先由机组操作人员将“升速”旋钮慢慢旋至怠速方向，机组慢慢降速，待数值恢复到厂家出厂前设定的位置时，方可按“急停”按钮停机。

10KW柴油发电机广告车用汽油发电机常见问题：

- 1.电线接线部份松动 处理办法：检查汽油发电机组各衔接局部，并与修理。
- 2.控制屏电压-电流选择开关失效 处理办法：汽油发电机组改换该开关。
- 3.控制屏电压调整电阻器失效 处理办法：改换电压调压电阻器。
- 4.电压表失效 处理办法：换电压表。
- 5.调压器不良或未调整调压器 处理办法：检查调压器。
- 6.汽油发电机组运转振动过大 处理办法：检查汽油发电机组避震设备。
- 7.引擎速度不稳定 处理办法：调整或改换引擎燃油系统零件使其速度稳定。

欧洲狮10kw静音柴油发电机

型号 GT-1200TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：10KW

备用功率 (KW)：11KW

额定频率 (HZ)：50

额定电压 (V)：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动 (选配全 自动)

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V88

活塞排量(ml)：875

机油容量 (L)：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积 (L)：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高 (mm)：1130*720*770

净重 (kg) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准