

温州弘煤DGY18-24LX (A) 照明信号机车灯 矿用LED照明灯

产品名称	温州弘煤DGY18-24LX (A) 照明信号机车灯 矿用LED照明灯
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:弘煤 型号:DGY18-24LX 产地:浙江
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

DGY18/24L(B)矿用隔爆型LED机车照明灯技术参数型号：DGY18/24L(B)产品名称

：隔爆机车灯功率：18W电压：24V光源类型：LED大功率外壳材质：优质压铸铁适用电压：24V、36V、48V、127V。重量：9KG尺寸：1184*1181*152mm矿用机车灯使用环境条件a.海拔不超过1200m；b.环境空气温度为-20 ~+40 ；c.环境空气湿度;月平均湿度不大于185%（平均温度不大于25 时）。d.相对于机车的纵向、横向和垂直方向的振动、振幅应符合下列条件;（f-振动频率，A-振幅）；A 25/f（f为2-10Hz）A 250/f2（f为10-50Hz）e.相对于机车的纵向加速度不大于30m/s²;f.在空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃;g.适用于含有甲烷和煤尘易燃易爆性混合气体的环境中。DGY18/24L(B)矿用机车灯（含DGY18/48L,DGY18/127L机车灯）结构特点a)本灯具根据GB3836.1.2.3-2000《爆炸性环境用防爆电气设备》规程设计、制造而成；b)本灯具外壳是采用HT250灰铸铁，其强度较高，前盖表面镀铬，外表喷涂橘黄色磁漆，表面光亮、美观、坚固耐用；c)本灯具采用冷光源照明，具有能耗低、使用寿命长、抗震性能强等特点，使用方便、质量可靠。使用与维护a) 灯具接线时需将压套内防尘片拆除，引入电缆，打开后盖将照明灯的控制线H+接线柱相连，电源“-”与绝缘座上“-”接线柱相连，而后将压套拧紧，使压套内橡胶圈与电缆成密封状态，再装上后盖；b) 灯具在使用过程中，应定期清除透明罩上的污垢，使之保持良好的透光度。故障分析与维修a) 当照明灯通电后如不亮，首先查看“+”、“-”电源是否接错，调换“+”、“-”线接好即可；b) 若正负极未接错，灯具不亮，检查输入电压是否正常，如不正常，调节好输入电压；c) 接线正常，灯不亮，请联系专业人员，检查LED驱动电源、光源模块是否损坏，若损坏更换即可。使用过程应注意a) 严禁带电开盖；b) 在维修和使用过程中对隔爆面进行保养，加涂防锈油，如发现隔爆面严重碰伤，应立即停止使用；c) 应定期对本灯具的密封圈及各紧固件进行检查；如出现密封件老化现象，应即时更换，如紧固件松脱应即时拧紧即可；d) 本灯具必须由专业人员使用和维修，非专业人员不得擅自打开。运输、贮存a) 在运输过程中，不得遭受强烈的颠簸及雨雪的侵入；b) 在贮存中，应妥善保管，不得使之受潮、雨淋、碰撞等。