

防爆电动盲板阀控制箱防爆阀门箱

产品名称	防爆电动盲板阀控制箱防爆阀门箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆电动盲板阀控制箱防爆阀门箱

厂家概述

防爆电动蝶阀控制箱是专为阀门配套设计的新颖控制装置,具有操作简单,控制功能直观准确,质量可靠等特点。可以实现阀门的启闭和松开夹紧动作。

技术参数:

1. **电源**: 380V 50HZ三相四线制

2. 环境温度: -20-+60度

3. 相对湿度: <85% (20度) 时

4. 周围环境：不含强腐蚀性，易燃易爆截止及导电尘埃

5. 规格：根据阀门电动装置电机的功率，选配合适的电气控制元件，如断路器，接触器，的额定电流及热过载继电器元件整定电流的范围。

主要结构和工作原理

1、主要结构电动阀门控制箱由[面板](#)

、控制按钮、电源开关、指示灯、交流接触器等构成。可以完成阀门的启闭和松开、夹紧的操作，状态指示、电机过载保护等功能。电动眼镜阀操作流程为：阀门开阀门关

1.阀板松开到位

2.阀门开启到位2

3.阀板夹紧到位防爆电动蝶阀控制箱

2、基本原理当阀门处于关位置时，开启电源开关，电源指示灯亮，阀门关到位指示灯和夹紧到位指示灯同时点亮。需要开阀时，按下阀门松开按钮，松开夹紧电机正转，带动松开/夹紧机构放松动作（夹紧到位指示灯熄灭），松开到位后，松开到位行程开关动作（松开到位指示灯点亮），松开夹紧电机自动断电停止运转；然后按下阀开按钮阀门启闭电机正转，带动阀板翻转动作（阀门关到位指示灯熄灭），阀板开到位后，阀开到位行程开关动作（阀门开到位指示灯点亮），阀门启闭电机自断电停止运转；然后按下夹紧按钮松开夹紧电机反转，带动松开夹紧机构夹紧动作（松开到位指示灯熄灭），夹紧到位后，夹紧到位行程开关动作（夹紧到位指示灯点亮），松开夹紧电机自动断电停止运转，完成自动阀门开启工作过程。阀门由开到关的工作原理同以上相类。