

绵阳单相UPS电源6000VA/4800W整套价格

产品名称	绵阳单相UPS电源6000VA/4800W整套价格
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	4680.00/台
规格参数	品牌:YUANA 型号:6000VA 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

UPS常见问题及故障排除指导

问题和可能原因，解决办法，旁路灯亮、过载灯亮和故障灯亮

将太多设备连接到UPS电源。

断开所有不重要的设备的连接。按ON按钮重新启动，看其是否正常。

外部动态过载。

等待，直到过载情况消失为止。可能需要按ON按钮来重新启动UPS。

故障灯亮、过载灯亮、旁路灯没亮

过载。

断开所有不重要的设备。按OFF按钮，然后按ON按钮来恢复供电。

故障灯亮、过载灯没亮

UPS内部故障。

切勿试图使用UPS。关掉UPS并立即进行维修。

更换电池灯亮

电池电力不足。

检查电池状况，并对电池进行至少24小时恢复性充电。如果充电后问题仍然存在，则需更换电池。

电池连接不当。

检查所有电池接头是否连接牢固以及接头是否有氧化现象存在。

UPS偶尔发出警报

UPS正常运行。

无需采取行动。UPS正在保护连接的设备。

UPS未能提供预期的备用电时间

可能由于曾经停电或电池的使用寿命将尽，电池电力不足。

对电池充电。长时间停电后应对电池重新充电。如果电池经常工作或经常在较高温度下工作，都会加快电池容量的消耗。如果电池组已使用3-5年，也需考虑更换电池。

UPS不能启动，未按ON按钮。

按一下ON按钮，以向UPS和设备供电。

UPS未连接市电电源。

检查连接UPS和市电的电缆或插头是否连接牢固。

UPS的输入断路器跳闸。

减少UPS的负载，方法是断开设备负载的连接，并按入断路器的按钮来重置断路器（在UPS的背面）。检查输入空开上是否并接有漏电保护器，如果有，拆下漏保后测试是否还跳闸。市电电压过低或为零。

检查交流电电源，将一盏台灯连接到市电插座，如果灯光很暗或闪烁，则需检查市电电压。

外部电池连接不当。

检查电池连接器是否连接牢固。

虽然存在正常输入电压，但UPS仍由电池供电

减少UPS的负载，方法是断开设备负载的连接，并按入断路器的按钮来重置断路器（在UPS的背面）。检查输入空开上是否并接有漏电保护器，如果有，拆下漏保后测试是否还跳闸。

线路电压过高、过低或畸变。使用小功率汽油或柴油发电机会使UPS输入电压严重畸变。

将UPS连接到其他电路上的另一个电源插座，重新开机看UPS是否正常，同时用电力分析仪或示波器来测

试输入电压、频率是否符合标准。

UPS电源如何选购：

UPS产品是金融机构计算机机房的必备设备，属一次性投资的耐用产品。许多用户对UPS产品标称的各个单项指标和使用的技术缺乏全面客观的了解。一、先确认您需要何种UPS？目前UPS种类有几种：

后备式UPS 在市电正常时直接由市电向负载供电，当市电超出其工作范围或停电时通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是：结构简单，体积小，成本低，但输入电压范围窄，输出电压稳定精度差，有切换时间，且输出波形一般为方波。

在线式UPS 在市电正常时，由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电，在市电异常时，逆变器由电池提供能量，逆变器始终处于工作状态，确保无间断输出。其特点是，有极宽的输入电压范围，无切换时间且输出电压稳定精度高，特别适合对电源要求较高的场合，但是成本较高。目前，功率大于3KVA的UPS几乎都是在在线式UPS。