

加油站用25kw汽油发电机组

产品名称	加油站用25kw汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	100.00/斤
规格参数	品牌:欧洲狮 款式:静音式 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

加油站用25kw汽油发电机组，

汽油发电机常见问题：

- 1.电线接线部份松动 处理办法：检查汽油发电机组各衔接局部，并与修理。
- 2.控制屏电压-电流选择开关失效 处理办法：汽油发电机组改换该开关。
- 3.控制屏电压调整电阻器失效 处理办法：改换电压调压电阻器。
- 4.电压表失效 处理办法：换电压表。
- 5.调压器不良或未调整调压器 处理办法：检查调压器。
- 6.汽油发电机组运转振动过大 处理办法：检查汽油发电机组避震设备。
- 7.引擎速度不稳定 处理办法：调整或改换引擎燃油系统零件使其速度稳定。

型 号：B-25GDI

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

排除故障的方法：检查润滑油的量和质，发现问题及时纠正。检查燃料系统中的汽油质量，应使用90#以

上的无铅汽油，并根据工况调整好混合浓度。检查负载是否过重，加以调整。检查风冷却系统，安装是否正确。气流是否正常流动，冷却片是否太脏，尽量减少热阻，否则应重新安装，排除故障。

当发现曲轴箱通气孔被堵塞时，应马上给予排除排气管，消声器内的积碳要清理干净。因气门密封性差而漏气时，应用研磨沙研磨气门直至气门与气门座的接触面完整均匀。检查时如不漏气，同时调整好气门间隙。