

15kw三相全自动柴油发电机电流

产品名称	15kw三相全自动柴油发电机电流
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

15kw三相全自动柴油发电机电流就是在原有的发电机组的基础上，装种静音装置，这种静音装置都是具有较好的降噪静音的效果，和较好的通风措施以及避免热辐射的系统的。通过这些系统和措施的结合就是我们称之为的静音型发电机机组，这种静音型发电机机组在我们使用的范围上也是很多的，比如在很多的通讯设施以及些普通的企业等等都是有很好的使用效果的

15kw三相全自动柴油发电机电流参数如下；

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1090*680*720

净重(kg)：295/325

15kw三相全自动柴油发电机电流技术保养（每1个月）

- （一）执行每日技术保养的工作；
- （二）检查蓄电池电解液面，应高出板10-15mm,不足时加蒸馏水补充；
- （三）累计运行时间过100小时须检查柴油箱和柴油滤清器并清洗空气滤清器滤网；
- （四）检查蓄电池的电压及电液比重，电液比重应在1.27-1.29 之间。
- （五）检查保养后启动柴油发电机，检查运转情况；检查表计显示情况；消除存在的故障或隐患。

四、二技术保养（每隔6个月）

- （一）执行技术保养相关内容；

(二) 累计运行时间过350小时，应彻底清洗燃油系统——包括柴油箱、滤清器、输油管、喷油泵和喷油器。检查喷油压力和喷雾情况，必要时加以调整。检查喷油泵供油情况和供油提前角，必要时重新调整；

(三) 累计时间过350小时应彻底检查、清洗润滑系统——包括曲轴箱、机油管、机油滤清器、机油泵、机油冷却器等，并更换新机油，应特别注意机油冷却器管是否锈蚀或损坏