

柴油发电机组自动并网柜 CY超业

产品名称	柴油发电机组自动并网柜 CY超业
公司名称	绵阳市超业机电工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CY超业 型号:CY 额定电流:1000、1250、2000 (A)
公司地址	绵阳市涪城区涪城路时代大厦26K
联系电话	13699631363 13631568539

产品详情

品牌	CY超业	型号	CY
额定电流	1000、1250、2000 (A)	短路关合电流	20/2S (KA)
壳体防护等级	IP20~40	外形尺寸	800、1000 × 800、1000 × 2200 (mm)
产品认证	CCC		

柴油发电机组自动并网柜产品简介

一、并网柜的主要功能1.全功能、全电子保护系统使发电机安全可靠。

1).超负荷切断并联保护，输出电流在额定40 ~ 120%可调，动作时间0 ~ 10s可调

2).逆向功率切断并联保护，逆向电流在4 ~ 20%可调，动作时间0 ~ 10s可调 3).发电机组各种故障、紧急故障、全部自动切断并联保护2.全自动功能负载比例分配系统。3.发电机组并联后，电子系统自动根据机组功率与设定,合理均分负载，并维持并联后的频率不变。4.自动分配调整有功功率，逆向功率切断并联保护。5.发电机组电流过高检测、保护，功率过高检测、保护。6.自动同步系统，对并联的发电机组的相位进行检测，自动跟踪，自动并入。二、并网柜的操作控制系统

完善的操作控制系统频率可调整、电压可调整、功率因数可调整。

1.连续可调的转速精密微调（可调范围45hz-55hz）；2.连续可调的电压精密微调（可调范围6%）；

3.紧急停止制；4.故障复位按钮；5.消音试灯按钮；

6.可以在并联柜上启动发电机组。三、并联柜的电器、仪表、故障报警与指示系统 三相电流表、电压选择制和电压表、功率表、频率表、同步表、红黄绿三项电源指示灯、故障指示灯、同步指示灯、各种故障报警器、并联主断路器。四、自动增减系统 并联柜在额定功率超过80%时，自动启动待命状态的发电机组，自动并网投入运行。五、并网柜的其它特点 并网柜为全封装式，全部采用进口仪表，主要电子板为美国gac产品，附件为日本产品或法国产品。板面布局合理、外形美观、体积适中。各发电机并联柜为独立单元，调整及功率系统互不共用，可以保证不发生整套并网设备无法工作现象。并网柜各设有隔离开关，若一台并网柜上设备发生故障可以进行不停电检修。并网柜采用两种并机入网方式：全自动同步入网与手动指示灯入网。操作简单易懂，对于初学发电机的管理人员完全可以在短时间内掌握操作方法，手动指示灯入网是在自动并网系统发生故障时应急的另一种操作方式，可以不受故障限制进行操作。

