

2010新原装北峰对讲机BF-330 400-470 2200毫安锂电 BF330

产品名称	2010新原装北峰对讲机BF-330 400-470 2200毫安锂电 BF330
公司名称	上海博颖电子科技有限公司
价格	193.00/台
规格参数	品牌:北峰 型号:BF-330 类型:业余级
公司地址	中国 上海市闸北区 中兴路241号1号楼708
联系电话	86 021 51810113

产品详情

品牌	北峰	型号	BF-330
类型	业余级	类别	手持台
频率范围	400-470 (MHz)	射频输出功率	5 (W)
信道数	99 (个)	理论通讯距离	3-5 (km)
工作电压	3.7 (V)	电池类型	锂电池
监听功能	有	外形尺寸	51(L) × 28(W) × 101(H) (mm)
重量	220 (g)	装箱数	20

上海博颖电子科技有限公司

联系商城掌柜：博颖数码专营店

2011年给力奉献！

原装正品北峰对讲机 带防伪查询 bf-330

标准配置：主机 天线 2200毫安锂电池 充电器 背夹 手挂绳 说明书 保修卡

售后说明：主机保修一年，电池充电器三个月

bf-330对讲机明细图：

请认准机器以及电池上的正品防伪标志！

做工精致，小巧机身！

2200毫安厚容量电池：

型号：北峰bf-330对讲机

标配:主机 2200毫安锂电池 锂充电器 天线 挂绳 皮带夹 使用说明书

新机上市，性价比很高！

频率范围:400-470全频

锂电池2200容量超强待机理论200小时

信道数:99个

音频失真 小于或等于百分之5

载波容差 5ppm

最大频偏 5khz

杂波辐射 60db

邻道功率 60db

参考灵敏度 0. 20uv

静噪灵敏度0. 15uv

邻道选择性 60db

杂散抗扰性 60db

互调抗扰性 60db

守候电流 40ma[节省电池状态下约为15ma]

发射电流 1.8a

电源电压 3.8v

尺寸:51(l) × 28(w) × 101(h)mm

重量:220g(包含电池在内)

北峰bf-330调频方法：

1、按住监听键（发射键下面那个键）+f键+电源，同时开机，显示self

2、然后按一下s键，显示ch 01（后面一个小数字1代表的是步骤，不用管他）现在咱们调的就是1信道上面的频点，现在按一下发射键，显示机器出厂的频点，后此时输入您想要的频点，按发射键，显示off 不调亚音就直接按发射键，（如果需要调亚音，请按一下#键显示亚音，此时选择自己需要的亚音频后，按发射键进行下一步操作）又显示频点，在输入刚才的频点，按发射键，又显示off，方法同上，在发射键显示add，在按发射键显示off，在按发射键显示5f n，在按发射键显示ch 02，此时第一信道的频点已经存储好了。

存其他信道的方法同上。