

伊藤动力YT6500DC-2YT3600DC-2

产品名称	伊藤动力YT6500DC-2YT3600DC-2
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT6500DC-2
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

技术参数：

3KW汽油发电机

产品型号	YT3600DC-2
相数	单相
频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	3KW
备用功率	3.2KW
发动机型号	EM200-4
耗油量	420G/H
直流输出	12V
额定电流	23A
机油容积	0.8
起动方式	手启动
油箱容积	15L
净重(KG)	47
连续工作时间	10hrs
发动机形式	四冲程
发动机备用功率	4.8KW
绝缘等级	F级
排量	163CC
噪音水平(7M)	67
燃料	90#无铅汽油
尺寸(毫米)	620*430*500

5KW汽油发电机YT6500DC-2

技术参数

产品编号	YT6500DC-2
频率	50HZ
额定电压	220V
额定功率	5KW
输出功率	5.5KW
直流输出	12V
额定电流	23A
相数	单相/三相
噪音水平(7M)	70
起动方式	手启动/电启动
油箱容积	25L
净重(KG)	83.5/86
发动机型号	EM390
发动机形式	四冲程
发动机输出功率	9.5KW
绝缘等级	F级
排量	420CC
燃料型号	90#无铅汽油
机油容积	1.1L
耗油量	540G/H
连续工作时间	9hrs
机器优势	伊藤原装动力

发电机使用注意事项：1.购买前，请确认所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。2.新发电机或封存的发电机经磨合运转后（*初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在)一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换一次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯三．重新上紧各部分螺栓或螺冒四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行五．尽可能使用厂家推荐的润滑油，不同品牌润滑油不要混合使用，否则会导致运动部件异常磨损六．往燃油箱加注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好，燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用，平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉淀物。