

# 可并联逆变器 逆变器 联能/OEM

产品名称	可并联逆变器 逆变器 联能/OEM
公司名称	北京联能电源技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用范围:逆变器 品牌:联能/OEM 型号:DND-[48]1000和GS-20
公司地址	北京市海淀区北四环西路9号2108-201号
联系电话	13801122672 13671045687

## 产品详情

应用范围	逆变器	品牌	联能/OEM
型号	DND-[48]1000和GS-20	频率特性	高频
电源相数	单相	铁心形状	CD型
冷却形式	干式	铁心结构	环型
绕组数目	多绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	风冷式	电压比	220 ( V )
效率( )	80	额定功率	1000 ( KVA )

时刻检测主用交流电的工作状况，当主用交流电发生过压或欠压时，gs-20快速由主用交流电转换为备用交流电，向负载供电。

当主用交流电正常后，约10s左右，gs-20将自动由备用交流电转换为主用交流电。

内置数字同步器发出与市电完全同步的信号，给予其它相关设备。

每一个逆变模块内都具有先进的故障隔离技术。任一台逆变模块出现故障都不会影响交流输出母线。

采用无主均流技术,模块间并联简单,可带电安装、拆卸模块（热插拔）。

采用软开关技术，提高了工作效率，且减少干扰。

纯正弦波输出，谐波失真小，效率高。

型号	gs-20
----	-------

输入电压相数	50hz单相	
主用交流电故障切换值	欠压198v 过压242v	
输出电压相数	50hz单相	
同步输出频率范围	49.5hz ~ 50.5hz	
容量	5kva	
最大工作电流	20a	
最大冲击电流	50a	
供电电压	170vac ~ 264vac, 38vdc ~ 60vdc	
切换时间	市电掉电	0s
	市电来电	0s
	逆变旁路	5ms
环境要求	高度	< 2000米海拔
	温度	-10 ~ 40
	相对湿度	< 90% (无冷凝现象)
重量	< 10kg	
外型尺寸	前面板486mm(宽) 后面板430mm(宽) 88mm(高) × 350mm(深)	

型号	dnd-[48]1000	
直流输入电压	额定电压 48v 范围40v—57v	
输入工作范围	当输入电压大于57v时，自动关机保护 当输入电压小于40v时，自动关机保护	
输出电压	单相 ac 220v	
输出功率	1kva	
输出频率	50 ± 0.01hz	
稳压精度	< ± 3%	
工作效率	>86%	
正弦波失真度	3% (典型值)	
环境	温度	-10- +40
	湿度	<90%(40 ± 2)
散热方式	风冷	
重量	< 10kg	
外型尺寸	前面板486mm(宽) 后面板430mm(宽) 88mm(高) × 350mm(深)	