

## 500W纯正正弦波逆变器（灿普）

产品名称	500W纯正正弦波逆变器（灿普）
公司名称	上海灿普光电科技有限公司
价格	500.00/只
规格参数	用途:供电 功率:500（W） 品牌:灿普
公司地址	青浦区朱家角镇沈砖路建新221号423室
联系电话	13917250225

## 产品详情

用途	供电	功率	500（W）
品牌	灿普	型号	500W

输出	输出电压	100/110/120/220/230/240vac
	功率	500w
	峰值功率	1000w
	输出波形	纯正正弦波
	输出频率	55 ± 2 60 ± 2 50 ± 2
	输出电压误差值	low & high 5%
	usb 输出电压	没有
输入	led 显示	显示工作状态，和错误状态
	静态电流	< 0.6a
	输入电压	12vdc
	工作电压	10-15vdc
保护	fuse	30*2a
	欠压保护电压	9.5dc ± 0.5v

其它	过温保护	70
	欠压报警	10dc ± 0.5v
	输出短路, 过温, 过载, 欠压保护	逆变器的保护都是自动恢复
	过载关断	750w
	过压关断	15.5v
	产品尺寸cm	26*16.5*8.5
	产品净重kg	2.39
	毛重kg	2.86
	内盒尺寸cm	30.3*2.3*14.7
	外箱尺寸cm	
	包装重量	
	包装数量	4
	冷却方式	风机
	包装	彩盒
	产品单个重量(kg)	

输出	输出电压	100/110/120/220/230/240vac
	功率	500w
	峰值功率	1000w
	输出波形	纯正正弦波
	输出频率	55 ± 2 60 ± 2 50 ± 2
	输出电压误差值	low & high 5%
	usb 输出电压	没有
	led 显示	显示工作状态, 和错误状态
输入	静态电流	< 0.6a
	输入电压	24vdc
	工作电压	21-30vdc
	fuse	30*2a
保护	欠压保护电压	19.5dc ± 1v

其它

过温保护	70
欠压报警	20.5dc ± 1v
输出短路, 过温, 过载, 欠压保护	逆变器的保护都是自动恢复
过载关断	750w
过压关断	30.5v
产品尺寸cm	26*16.5*8.5
产品净重kg	2.39
毛重kg	2.86
内盒尺寸cm	30.3*2.3*14.7
外箱尺寸cm	
包装重量	
包装数量	4pcs/ctn
冷却方式	风机
包装	彩盒
产品单个重量(kg)	