

住宅改造专用NB智能独立式烟雾报警器烟感

产品名称	住宅改造专用NB智能独立式烟雾报警器烟感
公司名称	河南壹消安全技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区居易摩根中心
联系电话	15565063119

产品详情

一、概述：

JTY-JA002NB是新一代的智能烟雾探测器。它采用基于蜂窝的窄带物联网NB-IOT技术不但可以完全避免复杂的安装布线，还拥有超高密集的连接数，即使同时接入数十万设备，也能安全稳定的工作。借助NB-IOT无线网络的超强的信号覆盖范围，既可满足普通住宅、厂房、商城、宾馆、办公楼、教学楼、银行以及仓库等场所的报警需要，也能为停车场、地下室等僻静场所提供火灾警告。

二、功能特点：

- 1、内置高性能光学迷宫，独特设计方案
- 2、超低功耗，待机时间久
- 3、检测烟雾响应时间短
- 4、环境适应性强，防尘防虫防潮
- 5、抗电磁干扰,抗射频干扰
- 6、采用SMT工艺制造,性能稳定
- 7、免支架安装，安装便捷

三、技术参数：

产品型号：JTY-JA002NB

工作电压：DC3.6V

网络制式：Band3/Band5/Band8

报警方式：平台、APP、短信

待机电流：< 5uA

报警电流：< 40mA

电池规格：ER14505锂亚功率型

电池容量：2200mAh

电池工作寿命：3年

蜂鸣器声压：80dB(正前方3米处)

工作温度：-10 ~+50

工作湿度：< 95%RH（无凝结现象）

外形尺寸：110.0mm*60.0mm

四、使用说明

1、联网使用

接通报警器电源，上电，LED连续闪烁5次（亮0.2S，灭0.2S）后，开始进行入网操作，期间LED不定时闪烁表示正在寻网，通电同时NB模块进入联网状态，期间LED无规律的闪烁，当数据发送成功后LED快速闪烁2次（亮0.1S，灭0.1S）后熄灭，表示联网成功。如果数据发送失败LED则慢闪2次（亮0.5S，灭0.2S）；未联网成功时，LED慢闪两次（亮1S，灭1S）后熄灭。

2、按下测试键，然后松开，LED开始闪烁，同时蜂鸣器发出“滴滴...”报警声，表示报警器正常；LED快闪2次表示NB数据上报成功。

3、报警器探测到烟雾浓度达到报警浓度时，LED闪烁，同时蜂鸣器发出“滴滴...”报警声。LED快闪2次表示NB数据上报成功。烟雾散除后，报警器自动恢复到监控状态，LED熄灭，蜂鸣器停止鸣叫。

4、消音：当报警器检测到烟雾报警时，可以按下消音键进行消音处理，蜂鸣器会停止鸣叫，LED持续闪烁，如果60S后仍未散除烟雾，蜂鸣器恢复鸣叫，以此往复，直到烟雾浓度恢复到正常状态。

5、报警器未联网成功时，请先关闭报警器电源，静置两分钟放掉余电然后再开启电源，报警器重新启动联网状态，若还未成功，应切断电源，请与售后服务联系。