

汽油发电机6kw 冷库医院储备疫苗可用电源

产品名称	汽油发电机6kw 冷库医院储备疫苗可用电源
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW6KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

汽油发电机6kw 冷库医院储备疫苗可用电源

防疫站，医院，卫生院等为冷库储备疫苗所需要的备用应急电源

功率段3kw、5kw、6kw、8kw、10kw、12kw等小型可移动方便电源

体积小，重量轻，超静音，不扰民，能在停电之后瞬间自启动，操作简单，使用方便。

启动方式选装：手拉式反冲启动、电启动方式、全自动ATS式、远程遥控方式等

产品的用途：家用应急电源，户外照明，施工，基站通信，消防备用，企业单位等各领域备用独立电源。

产品的优点：省油，可靠，超静音，故障率低

产品的保养：1、定期清洁或更换空滤，更换发动机润滑油。

2、往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物

3、尽量避免发电机突然增加负载或高速运转，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

我司售后：质保三年+进口动力+终身维护提供配件。

产品的维护：1.

如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因为自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。

2. 检查油箱中的汽油是否充足。

3. 检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。

4. 检查启动电池电压是否在12V以上，观察电池外观是否有破损漏液现象。

5. 观察机油油质，确定是否需要更换。

6. 检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。

6KW汽油发电机新版技术参数：

[设备品名]： 6KW汽油发电机

[机组型号]： SW6KWQY

[额定功率]： 6KW

[后备功率]： 6.5KW

[功率因素]： 1 (cos)

[频率]： 50HZ

[相数]： 单相/三相

[额定电流]： 27.2A/15.7A

[额定转速]： 3000 (r/min)

[额定电压]： 220V/230V/380V/400V

[电压调节]： 自动电压调节

[油箱容量]： 25L

[连续工作]： 12小时 (H)

[型号]： SW190F

[燃油消耗]： 380 (g/kw/h)

[排量]： 400cc

[燃油类型]： 汽油

[启动模式]： 手拉式反冲启动/电启动

[警示系统]： 有

[动力开关]： 有

[过载保护器]： 有

[机油保护器]： 有

[噪音指数]： 70分贝(dB)

[整机尺寸]： 长730 (mm) 宽570 (mm) 高590 (mm)

[整机重量]： 70kg/千克

[润滑油型号]： SAE15W40 (cc级以上)

[发动机类型]： 顶置气门、单缸、四冲程、强制风冷

[随机附件]:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套