

JLSZW-10干式计量箱

产品名称	JLSZW-10干式计量箱
公司名称	陕西西电高压开关有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	材质:铁桶 电流比:5/5、10/5 电压:10kv (12kv)
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城兵器基地 渭阳路与泾高北路十字西北角科技企业孵化器项目 (注册地址)
联系电话	15289358856

产品详情

JLSZW-10干式计量箱

介绍

JLSZW-10组合互感器是由两台单相全绝缘电压互感器组成三相“V”型接线，A、C相分别串接两台电流互感器，供10KV及以下电力线路作电流、电能计量用。电流互感器可做成高精度多变比结构，为以后系统增容带来方便；适用于额定频率50HZ，额定电压10KV的户外交流电力系统中作有功、无功电能计量用

技术参数：1、安装场所：户外（户内）；2、环境温度：-45 ~ +65；3、海拔高度：4000米；4.4、额定绝缘水平：12/42/75kV；5、电压互感器感应耐压水平：28kV或35kV；6、产品接线方式：V/V；7、沿面爬电距离：520mm；8、耐过载能力好：可过载200%（用户要求时）；9其它参数如下：注:1.产品一次可以为双变比,但变比的范围宜控制在倍以内,如25-50A或30-60A等。2.可提供6kV电压等级产品，外形尺寸不变。3.如用户要求电流、电压部分可载200%，但需在订货时注明。4.顾客如另有其它要求（如动热稳定、容量、功率因数、过载等方面），可与我公司技术部协商后确定。

结构 JLSZW-10干式计量箱

本产品由三相二元件组合互感器和仪表箱两大部分组成。三相二元件组合互感器由两只单相电压互感器（PT）及两只电流互感器（CT）组成，PT、CT均为电磁式，两只PT绕组采用V/V接法组成三相测量装置，两只CT的绕组分别与电网A、C相串联。计量部分有带止逆器的三相有功、无功电能表各二只，实现正向送电和反向送电的电能计量。接AP1-AP2，CP1-CP2为大电流比，接AP1-AP3，CP1-CP3，为小电

流比。例如：50-100/5，接AP1-AP2,CP1-CP2为100/5.接AP1-AP3，CP1-CP3为50/5.

注意事项：1、安装前，要检查互感器的底座是否有松动现象，保证互感器上杆后的稳固性，对于长期裸露存放于库房的互感器要及时清除表面沉积的污物、灰尘等；2、产品运输到现场安装时，检查互感器表面及伞裙部位是否有运输过程中损坏等现象；3、产品上杆过程中要注意吊具不要磕碰互感器的本体，互感器竖直吊装，保证重心稳定；4、认真按要求进行一、二次的接线检查，保证二次接地的妥善可靠，防止重复接地；底座接地的妥善可靠性。5、检查一次电流比规格与实际要求是否相符合；6、工频耐压试验应在规定试验电压值的80%下进行；7、因为本产品是在户外条件下使用，易受过电压及雷击影响，在A、B、C三相高压侧1米以内加装性能优良的氧化锌避雷器。

地区

青海：格尔木市、西宁市、玉树、果洛、海东、海西、海南、海北

西宁市属3个县，湟源县、湟中县、大通回族土族自治县。海东市属6个县（区），平安县（区）、乐都县（区）、民和回族土族自治县、互助土族自治县、循化撒拉族自治县、化隆回族自治县。海北藏族自治州4个县，海晏县、刚察县、祁连县、门源回族自治县。海南藏族自治州5个县、1个县级行政委员会，共和县、贵德县、贵南县、同德县、兴海县和龙羊峡行委。海西蒙古族藏族自治州2个县级市、3个县、3个县级行政委员会，德令哈市、格尔木市，天峻县、都兰县、乌兰县，冷湖、大柴旦、茫崖三个行委。黄南藏族自治州4个县，同仁县、尖扎县、泽库县、河南蒙古族自治县。果洛藏族自治州6个县，玛沁县、班玛县、甘德县、达日县、久治县、玛多县。玉树藏族自治州6个县，玉树市（县级），称多县、囊谦县、杂多县、治多县、曲麻莱县。