

0-1A/4-20mA电流变送器MS-BS41

产品名称	0-1A/4-20mA电流变送器MS-BS41
公司名称	无锡茂尚电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茂尚电子 型号:MS-BS41
公司地址	无锡市梁溪区人民东路29号
联系电话	0510-81800019 18020302668

产品详情

一、0-1A/4-20mA电流变送器MS-BS41性能用途

交流电流变送器可实现单路或三路电流信号的测量及变送。单路电流变送器可隔离输出一路或两路模拟信号或一路数字信号；三路电流变送器可隔离输出三路模拟信号及一路数字信号。产品广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置，自动控制以及调度系统。

二、0-1A/4-20mA电流变送器MS-BS41技术参数

交流输入	0.1A,1A,5A等
输入负载	电流互感器CT： 0.2VA
允许过载	电压 × 2倍标称值持续；电流 × 10倍标称值10S
精度	0.5%
响应时间	400ms
输出电压	0~10Vdc, 0~5Vdc(负载电阻 = 输入电压/10mA _{dc})
输出电流	0~20mA _{dc} , 4~20mA _{dc} (负载电阻 = 10Vdc/输出电流)
输出波纹	0.5% RO峰峰值
工作环境温湿度	0~50 /小于80%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境温湿度	-20~70 /小于70%相对湿度(无冷凝状态)
使用电源	AC/DC 80V ~ 270V 可订制特殊规格(DC12V, 24V, 48V)
隔离	输入/输出/电源/外壳
电源消耗	DC约3W, AC约4VA
外壳材料	ABS防火材料
重量	约300克

耐压强度	AC2kVrms/min
绝缘阻抗	DC500V时大于100M
外形尺寸	135 (L) × 23 (W) × 92 (H) mm
安装方式	35mm标准导轨