

艾默生Netsure211C12-S1嵌入式通信电源48V电源

产品名称	艾默生Netsure211C12-S1嵌入式通信电源48V电源
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:Netsure211
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

艾默生嵌入式通信电源Netsure211C12-S1,Netsure211C12-S1,艾默生211C12-S1,嵌入式通信电源

Netsure211C12-S1

艾默生Netsure211 C12-S1嵌入式电源六大主要产品特点

全新原包！艾默生Netsure211 C12-S1嵌入式电源

输入：AC110~220V

输出：DC-53.5V/20A或者40A（配2台R48-1000模块）

可接2路负载

注：接不了蓄电池

一、艾默生Netsure211 C12环境条件 工作温度 - 5 ~ 40 储存温度 - 40 ~ 70 相对湿度 90

海拔高度 2000m（超过需降额使用）污染等级 2级

其它 没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险

二、艾默生Netsure211 C12交流配电 输入相电压 220Vac

输入电压范围 90Vac ~ 290Vac 输入频率 45Hz ~ 65Hz

输入电流 单相输入，每个整流模块输入电流 7A 功率因数 0.99 过电压等级 级

三、直流配电

额定输出电压 - 53.5Vdc

输出电压范围 - 42.3Vdc ~ - 57.6Vdc 输出电流 40A 稳压精度 $\pm 1\%$ 效率 90%

峰峰值杂音电压 200mV 电话衡重杂音电压 2mV

四、艾默生Netsure211 C12交流输入告警和保护

交流输入过压告警点 缺省值 $280\text{Vac} \pm 10\text{Vac}$ ，监控模块可设 交流输入过压告警恢复点 低于过压告警点1

交流输入欠压告警点 缺省值 $180\text{Vac} \pm 10\text{Vac}$ ，监控模块可设 交流输入欠压告警恢复点 高于欠压告警点1

过压保护点 缺省值 $305\text{Vac} \pm 5\text{Vac}$

交流输入过压保护恢复点 低于交流输入过压保护点 10Vac 交流输入欠压保护点 缺省值 $80\text{Vac} \pm 5\text{Vac}$

交流输入欠压保护恢复点 高于交流输入欠压保护点 15Vac

五、艾默生Netsure211 C12直流输出告警和保护

直流输出过压告警点 缺省值 $57.6\text{Vdc} \pm 0.2\text{Vdc}$ ，监控模块可设 直流输出过压告警恢复点 低于过压告警点

直流输出欠压告警点 缺省值 $45.0\text{Vdc} \pm 0.2\text{Vdc}$ ，监控模块可设 直流输出欠压告警恢复点 高于欠压告警点

保护动作点 缺省值 $43.2\text{Vdc} \pm 0.2\text{Vdc}$ ，监控模块可设

六、艾默生Netsure211 C12机械参数 电源系统 $437 \times 289 \times 132$ 整流模块 $40.8 \times 241.1 \times 86.5$ 重量

统 13 整流模块 1.5