

盐城5kV的橡胶绝缘手套 预防性检测

产品名称	盐城5kV的橡胶绝缘手套 预防性检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

一，耐5kV的橡胶绝缘手套：是用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套。规格：长度（380(10) mm，厚度（1(0.4) mm。适用于电力工业、工矿企业及农村中使用一般低压电气设备时戴用。在1000V以下电压时，作辅助安全防护用品使用。

二，耐12kV的绝缘橡胶手套：用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套，为米黄色、褐色、质地柔软、耐曲折。规格有380型，即全长380mm(10mm，中指长85mm(5mm；350型，全长350mm(10mm，中指长82mm(5mm。两种型号的手掌面、厚度均为1.8mm(0.3mm，筒掌长厚度为1.4mm(0.3mm。适合于电力工业以及工矿企业中操作高低压电力设备时戴用。这种手套在使用电压1000V以上的高压区作业，只能作辅助安全防护用品，不得接触有电设备。

三，使用要求在使用绝缘手套时，应按《电业安全工作规程》（DL408-91和DL409-91）中的有关规定进行。绝缘手套的试验每6个月一次，试验电压（交流）高压绝缘手套是9kV，泄漏电流(9mA；低压绝缘手套试验电压是2.5kV，泄漏电流(5mA。不符合要求时，应立即停止使用。

- 1.使用经检验合格的绝缘手套(每半年检验一次)。
- 2.佩带前还要对绝缘手套进行气密性检查,具体方法:将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。
- 3.使用时注意防止尖锐物体刺破手套。
- 4.使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品等。
- 5、绝缘手套使用前应进行外观检查。如发现有发粘、裂纹、破口（漏气）、气泡、发脆等损坏时禁止使用。
- 6、进行设备验电，倒闸操作，装拆接地线等工作应戴绝缘手套。
- 7、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。

四，绝缘手套的规格有12KV和5KV的两种，12KV的绝缘手套实验电压达12KV，在1KV以上的高压区作业时，只能用作辅助安全防护用具，不得接触带电设备；在1KV以下带电作业区作业时，可用作基本安全用具，即带手套后，两手可以接触1KV以下的有电设备（人身其他部分除外）5KV绝缘手套，适用于电力工业、工矿企业和农村中一般低压电气设备。在电压1KV以下的电压区作业时，用作辅助安全用具；在250v以下电压作业区，可作为基本安全用具，在1KV以上的电压区作业时，严禁使用此种绝缘手套。