一路热电偶J输入两路热电偶J输出分配器

产品名称	一路热电偶J输入两路热电偶J输出分配器
公司名称	无锡茂尚电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:茂尚电子 型号:MS-WB04JJD
公司地址	无锡市梁溪区人民东路29号
联系电话	0510-81800019 18020302668

产品详情

一、性能用途

温度变送器与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用，输入单路或双路热电偶、热电阻信号，并经运算、线性化、干扰抑制等处理后，变送输出隔离的单路或双路的线性的电流或电压信号，并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。可广泛应用于油田、石化、制造、电力、冶金等行业的自控工程之中。

二、技术参数

输入信号类型:

热电偶：K、E、S、B、J、R、N、T

热电阻：Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2

准 确 度：±0.2%×F · S

冷端温度补偿准确度：±1°C（预热时间10分钟）

测量热电阻时允许的引线电阻：≤30Ω

温度飘移：±0.01%×F · S/°C（100ppm）

电流输出允许外接的负载阻抗：

4-20mA输出时0~550Ω；0-10mA输出时0~1.1kΩ，

绝缘强度(输入/输出/电源之间)：

不小于2000V.dc,不小于1500V.ac

绝缘阻抗(电源/输入/输出之间):

不小于100MΩ（1分钟）

工作中允许大气压力:80-106kPa

允许连续工作的环境温度:-10-+55℃

工作中允许相对湿度 :10-90%RH（40℃时）

供电电源：交流：AC 95~265V

直流：DC 16~28V

输入功率：0.9~1.8W(与型号有关)

外型尺寸：长×宽×厚(115mm×100mm×22.5mm)

三、温度变送器选型表

型　号							说　明
MS-WB	×	×	×	×			通用型温度变送器
输入回路							缺省为单回路
	D						双回路(相互隔离)
输入分度号		代码					见附表一
第一路输出			1				4-20mA
			2				1-5V
			3				0-10mA
			4				0-5V
			5				0-10V
			6				0-20mA
第二路输出							缺省为无第二输出
				1			4-20mA
				2			1-5V
				3			0-10mA
				4			0-5V
				5			0-10V
				6			0-20mA
供电形式							缺省为端子供电
					B		总线供电
供电方式							缺省为交流220V
						D	直流24V

定货举例：MS-WBD0815D（0-200°C） 输入两路PT100，温度范围0-200°C，第一路输出4-20mA,第二路输出0-10V,工作电压DC24V.

订货时需注明温度范围。

附表一

输入分度号代码

代码	分度号	代码	分度号
00	K	08	Pt100
01	E	09	Cu100
02	S	10	Cu50
03	B	11	BA2
04	J	12	BA1
05	T	13	0～400Ω
06	R	14	WRe5-WRe26
07	N	15	WRe3-WRe25