

重庆弘兴仪表HX3052 防爆多参量变送器

产品名称	重庆弘兴仪表HX3052 防爆多参量变送器
公司名称	重庆弘兴仪表有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区龙凤三村科普产业园
联系电话	023-68868948 18084043949

产品详情

基本功能

本仪表采用宽大液晶显示屏，可同屏显示出累计量、瞬时量、介质温度、压力及差压。三个参数设定按钮为用户提供了因使用环境发生变化而带来的参数调整，提供了现场修改能力，同时在具备标准信号源的环境下还可以对差压、压力的零点量程进行校准。超强的小信号处理能力，突破了常规仪表难以弥补的缺陷。

本仪表为满足不同用户的需求，具有多种输出方式、供电方式和安装方式（订货时由用户定）。人机界面如下：

累积流量：标记M、单位 用户设定

大显示值 99999999.99

瞬时流量：标记Q、单位 用户设定

大显示值 999999

温度：标记T、单位 度 ()

显示范围 -20 ~ 620

压力：标记P、单位 MPa/ KPa.

显示范围 -999 ~ 9999

差压：标记D、单位 KPa/ Pa.

显示范围 -9999 ~ 99999

四、技术指标

采用标准：ISO5167-1,GB/T2624-93,JB/T5325-91

静压范围：(MPa)：1.6、2.5、4.0、6.4被测介质：水、空气、天然气、蒸气、其它混合介质
介质温度：-10--450

工作压力：1.6Mpa----6.4Mpa

基本误差：0.5%、1%、1.5%

防爆环境由安全栅本安端供电

防爆等级：Exd CT6Gb

环境温度：-20 ~ 60

防护等级：IP65

输出信号：4-20mA (HART协议)或RS485接口

外型尺寸：长 × 宽 × 高 190 × 120 × 270 mm

重量：5.0Kg

供电方式：本仪表供电分为外供电和电池供电两种，对于外供电的仪表一般都配有一节3.6伏的三号电池作备用，在外电源断掉后该电池可连续供电达三个月。对直接电池供电的仪表采用的是一节3.6伏的一号电池可连续供电达18个月。在使用电池供电时仪表显示板上有电池电量的显示而当仪表在使用外供电时则没有电量显示。