

滁州消防动力柜 隆可自动化厂 消防动力柜生产厂家

产品名称	滁州消防动力柜 隆可自动化厂 消防动力柜生产厂家
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

产品详情

配电箱，又叫低压配电箱，是按照设计要求，将指定标准的开关、测量仪表、保护电器和辅助设备 etc 元器件组装在一个封闭或半封闭的金属或木制箱中，这样的组成的集成箱体叫配电箱。

配电箱的特点：

- 一、配电箱是将原本电路控制的部分，按照一定标准集成在一起，体积小，安装方便，消防动力柜报价，不受场地制约，方便检查控制。
- 二、方便标准化定制，安全性高，能直观的显示电路的导通状态，安全性有保障。
- 三、经济实用，电气元器件都在金属箱体中，起到很好的保护作用，延长电气元件使用寿命。

配电箱的搭配3种方案：

首先一种：总开关用漏电保护器，支路全部用1P的小空开，这种搭配方式非常常见，所需空间小，成本低，但弊端也很明显。当支路有漏电故障时，总开关跳闸，消防动力柜价格，所有支路都会断电，检修比较麻烦。支路有短路、过载故障时，支路开关跳闸，检修时还需要拆掉零线排上的零线，也很麻烦。

配电箱第二种方案：总开关用漏保，支路全部用2P的空开，这种搭配比第1种所需空间大一些，成本高一点点，消防动力柜生产厂家，省去了零线排。漏电故障时也是跳总开关，检修麻烦，但支路过载、短路故障时，只跳支路空开，单独检修即可。

配电箱第三种方案：总开关用空开，滁州消防动力柜，支路全部用漏保，照明支路也可以用空开。这种搭配非常合理，但成本稍高，占用空间也大。支路有过载、短路、漏电等故障时，只跳支路的开关，检修时不影响其他支路的使用，这一点很好。专栏电气自动化入门教学精讲视频作者：我是大表哥19币86人已购查看

配电箱的安装安全规范：

- 1、配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上，不提歪斜和松动。
- 2、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应。
- 3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。
- 4、总配电箱应装设电压表，总电流表，总电度表及其它仪表。 18. 每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行"一机一闸一保护"制，严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。
- 5、开关箱中必须装设漏电保护器，漏电保护器的装设应符合要求。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。
- 6、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
- 7、漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电动作电流保护器（剩余电流动作保护器）》的要求，开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间就小于0.1s；使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s. 23、配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级分段保护的功能。

滁州消防动力柜-隆可自动化厂-消防动力柜生产厂家由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！