

高压电机维修厂 淄博高压电机维修 沪联电机维修

产品名称	高压电机维修厂 淄博高压电机维修 沪联电机维修
公司名称	潍坊市沪联电机维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区工业园
联系电话	15966100028 15966100028

产品详情

高压电机轴承的检查与维护。轴承在使用一段时间后应该清洗，更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间，应随电机的工作情况，高压电机维修保养，工作环境，清洁程度，润滑剂种类而定，一半每工作3-6个月，应该清洗一次，重新换润滑脂。油温较高时，或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗、换油。

潍坊市沪联电机维修有限公司，依托国内各大电机厂相关技术研究院联合成立，是专业维修大型高压电机、大型直流电机、整流子调速电机、冷冻电机、印刷机电机、汽轮发电机设备、牵引电机、进口电机的单位。

电机绕组断路：

由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂，焊接后又未清理干净，就可能造成壶焊或松脱；受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁，在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时，另几根导线由于电流的增加而温度上升，高压电机维修厂，引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。

直流电机维修中电机的拆卸步骤：

- 1.拆除直流电动机接线盒内的连接线。
- 2.拆下换向器端盖（后端盖）上通风窗螺栓，打开通风窗，从刷握中取出电刷，拆除刷杆上的连接线。
- 3.拆下换向器端盖的螺栓、轴承盖螺栓，并取下轴承外盖。
- 4.拆卸换向器端盖。
- 5.拆下轴伸出端端盖（前端盖）上的螺栓，把电枢连同端盖从定子中小心地抽出来。
- 6.用纸将换向器包好，并用纱带扎紧。
- 7.拆下前端盖上的轴承盖螺栓，高压电机维修公司，并取下轴承外盖。
- 8.将电枢连同前端盖一起放置在木架上或木板上，并用纸或布包好。

直流电机维修后换向器表面应无机械损伤和电火花烧痕迹。表面若不光洁、有凹凸条痕等情况(这时火花也大)，应及时修理。如果伤痕较轻，可用0号砂布(切忌使用金刚砂布)固定在木质支架上在旋转着的换向器上进行研磨(注意：正常的换向器表面有一层坚硬的深褐色薄膜，它对制止火花是有利的，不应磨掉)；如果伤痕严重或换向器外圆不是正圆形，应拆下电机转子，淄博高压电机维修，上车床车光，要求换向器表面光洁度达到一定的要求，并在车完后用刻槽锯片或拉槽工具将片间云母下刻0.5-1.5mm，并清除换向器表面、凹槽中的杂物，将换向器清洁光亮。

高压电机维修厂-淄博高压电机维修-沪联电机维修(查看)由潍坊市沪联电机维修有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊市沪联电机维修有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为焊接设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!