

ASJ60-LD16A/YRC路灯安全用电产品。

产品名称	ASJ60-LD16A/YRC路灯安全用电产品。
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	1260.00/台
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ASJ60 产地:江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69253262 13774431046

产品详情

ASJ60-LD16A剩余电流动作继电器

1 概述

ASJ60-LD16A剩余电流动作继电器适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用，用于监测线路中的剩余电流，作为剩余电流式火灾监控装置。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置，用来对电气线路进行接地故障保护，防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故，也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。

该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内，也可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内，进行漏电或接地故障监测。

2 功能特点

可实时监测和显示TN-S、TT系统配电线路的剩余电流；

每只剩余电流动作继电器可监测16个回路的剩余电流，剩余电流监测范围为1mA-30A；

每路剩余电流监测均可设置报警值，报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测；

1路预警继电器，16路报警继电器，每路报警继电器对应1路剩余电流监测，当剩余电流超过设定值时，对应继电器动作，并可实现自动重合闸功能，重合闸的次数及间隔时间可设，重合闸功能可关闭；

2路DI输入功能，可以用于水浸或其它开关状态监测；

具有RS485通讯、4G无线通讯等通讯功能；

50条事件记录功能，能够记录报警发生的时间和故障类型；

自检功能，按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常；

复位功能，仪表检测到发生故障，并在故障排除之后，可以按下复位按键，复位仪表。

消音功能，按下消音按键可以消除报警声。