

闪威40KW静音柴油发电机EGR中冷 4缸

产品名称	闪威40KW静音柴油发电机EGR中冷 4缸
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	14000.00/元
规格参数	品牌:闪威 型号:SW40KWCY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

品名 40KW静音柴油发电机

型号 SW40KWCY-J

发电机类型 有刷

相数 三相

额定转速 3000 / 3600 (1500 / 1800)

额定电压 230 / 400 (120 / 240)

额定功率 40KW

后备输出 42KW

后备电流 75.9A

功率因数 0.8/1

频率 50(60)

绝缘等级 F Class

缸径x行程 92X94)

排量 2.489L

后备功率/转速 85kW / 3800rpm

后备扭矩 280/ (1800-2600)

启动方式 电启动

燃油消耗率 210 (g/kW.h)

机油量 2.5L

润滑油牌号 CD level or SAE 10W-30、15W-40CD 级以上或SAE 10W-30、15W-40

压缩比 22:1

发动机类型 16V、DOHC、涡轮增压、直喷、中冷、EGR中冷、4缸、高压共轨

燃油容量 40L

排放标准：国四/欧四

燃油类型 0# (夏) -10# (冬) -35# (严寒) 柴油 C -4 级 (GB111222006)

噪音 75分贝

长宽高 1480mmx780mmx1160mm

净重 480KG

柴油发电机组使用的几点小常识：

1.超载问题。

比如需要100KW的机器，就直接买100KW备用功率的柴油发电机组，常时间超载运行对发电机组的运行相当不利

2.散热不良问题。

因为环境的因素是发动机的风扇吹不走水箱的热量，使水温上升。导致润滑油温度也上升而致使机油压力不够，润滑不良。导致拉气缸、活塞、轴瓦等运动部件的损伤、损坏而影响发动机的正常运转。

3.保养问题。

没有按时保养，导致机油过脏，黏度降低，过滤器阻塞，导致润滑不足，而出现运动部件的损伤、损坏导致机器出现较大故障。由于柴油的质量问题也会导致柴油过滤器阻塞，供油不畅，机器带不足负载。如机器运转50小时做保养，后面每隔200小时要更换机油、机油过滤器，柴油过滤器。环境灰尘多时定期检查空气过滤器。有问题马上更换。

4. 人员看管问题。

再好的机器，再好的设备，若是责任人不去照看，机器命也不长了。所有在机器的开机检查，运转中定时查看，做好查看记录也是相当重要的。这一部分是重要中的重要。

如果买方能在以上的问题加以预防，那么机器的故障可以是降到很低很低。当然作为供应商我们会提供给客户有价值的产品，并在一定的时间里提供有保障的售后服务。同时我们在机器的交付使用的同时提供一份《柴油发电机组的操作保养规则》以便使用管理者按规则照看好发电机。