节能型牧区专用电源 24（V）

产品名称	节能型牧区专用电源 24（V）
公司名称	巴彦淖尔市荧丰商贸专业合作社
价格	.00/个
规格参数	输入电压:24（V） 输出电压:AC220、DC12（V） 输出功率:300（W）
公司地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区八一乡新道一社
联系电话	86 0471 4692941

产品详情

输入电压	24（V）	输出电压	AC220 、DC12（V）
输出功率	300（W）	频率范围	50（HZ）
工作温度	-40 --- +50（℃）		

电瓶输入电压`24v 输出电压 ac220v、dc12v 输出功率 300w 配用风机 300w 风机超]压保护＞75v 输出波形方波 输出频率 50hz±1v 电瓶超压保护≥33v 电瓶欠电保护21v±0.5v 电瓶欠电恢复24.5v±0.5v
全流充电电压＜28v 脉冲充电、泄荷电压28v～30v 全流泄荷电压＞30v 短路保护时间瞬间保护
超载保护时间120% 6s 、150% 2s 反送电保护反送入220v瞬间保护 （220v端保护，12端不保护）
保护延时时间30秒±10 防雷击电压＜2000v 防雷击电流＜5ka 接地电阻 ＜4欧姆 超温保护 ＞75℃
工作环境温度－40℃～＋50℃ 效率 ＞90% 外形尺寸 l355㎜×w285㎜×h150㎜ 重量 13.5kg
其它电源不具备而该电源所独有的功能特性 1) 高效节能: 空载时所消耗的电能只有目前市场上同类规格产品的一半,而停止220v,仅用12v时,效率更高,极大地延长了电瓶供电时间. 2) 两路输出: 目前市场上销售的逆变电源只有一路220v输出；而该系列电源却有两路输出，一路是交流220v输出(用于彩电、冰柜、水泵等），另一路是12v直流输出（关闭220v 单独使用节能灯）可更有效延长电瓶的供电时间。 3）直观明了的面板显示： 直接观察面板可知工作状态极故障原因、电瓶容量，并可计划性用电。
4）声光报警： 当电瓶容量低于正常容量的40%时，电瓶容量批示黄灯亮，同时蜂鸣器响。提醒用户计划性用电。例如关闭冰箱、彩电等，电瓶充足电后再正常用电。 5） 完善可靠的保护
：电瓶极性接反，错接灯亮，电源不工作，也不会损坏，待电瓶极性接正确后，电源可正常工作。