

风光互补式节能型牧区专用电源

产品名称	风光互补式节能型牧区专用电源
公司名称	巴彦淖尔市莜丰商贸专业合作社
价格	.00/个
规格参数	输入电压:24 (V) 输出电压:AC220、 DC12 (V) 输出功率:300 (W)
公司地址	内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区八一乡新道一社
联系电话	86 0471 4692941

产品详情

输入电压	24 (V)	输出电压	AC220、 DC12 (V)
输出功率	300 (W)	频率范围	50 (HZ)
工作温度	-40 -- +50 ()		

电瓶输入电压`24v 输出电压 ac220v、 dc12v 输出功率 300w 配用风机 100w 风机超]压保护 > 75v 输出波形方波 输出频率 50hz ± 1v 电瓶超压保护 33v 电瓶欠电保护21v ± 0.5v 电瓶欠电恢复24.5v ± 0.5v 停充电电压28v ± 0.5v 停充恢复电压28v ± 0.5v 全流泄荷电压 > 30v 短路保护时间瞬间保护保护延时时间30秒 ± 10 接地电阻 < 4欧姆 工作环境温度 - 40 ~ + 50 效率 > 90% 外形尺寸 l355mm × w285mm × h150mm 重量 13.5kg 本产品的电路设计已都申报国家发明专利。彻底解决了别的逆变电源解决不了的问题，极大提高了逆变电源的效率，同时用自己研发的专门电路，大幅度提高了工频电源的效率，]延长了电瓶的供电时间。而且还具备其它市售电源所不具备的独特功能：1) 高效节能 空载时所消耗的电能只有目前市场上同类规格产品的一半，而停止ac220v、仅用dc12v时，效率更高，极大地延长了电瓶供电时间。2) 两路输出 目前市场上销售的逆变电源只有一路220v输出；而该系列电源却有两路输出，一路是交流220v输出（用于彩电、冰柜、水泵等），另一路是12v直流输出（关闭220v单独使用节能灯）。可更有效延长电瓶的供电时间。直观明了的面板显示直接观察面板可知工作状态极故障原因、方便使用和故障的排除。3) 完善可靠的保护 电瓶极性接反，错接灯亮，电源不工作，也不会损坏，待电瓶极性正确后，电源可正常工作。